

Pastaba!

Prašome susipažinti su naudojimo instrukcija prijungta prie šio parengimo, todėl, kad jose yra svarbios informacijos susijusios su instaliavimo saugumu ir įrengimo naudojimu.

Įrengimu negali naudotis asmenys, kurie nesusipažino su instrukcija.

Būtina išsaugoti instrukciją, nes ji gali praversti ateityje. Įrengimas skirtas naudoti vien tik tikslams, nustatytiems šioje instrukcijoje. Prieš įdiegimą reikia išpakuoti įrengimą. Išėmus iš įpakavimo būtina patikrinti ar įrengimas yra gerame stovyje.

Jeigu įrengimas yra sugedęs, su defektais, negalima jo naudoti kol nebus pataisytas.

Produktas yra skirtas naudoti namuose, negali būti panaudotas komerciniais tikslais ir negali būti naudojamas ne pagal paskirtį.

Gamintojas neatsako už žalos dėl taisyklių nurodytų instrukcijoje nesilaikymo, todėl patariame laikytis aukščiau nurodytų darbo saugumo, įrengimo aptarnavimo ir priežiūros taisyklių. Tokiu būdu užtikrinsite saugumą ir išvengsite įrengimo sugedimo.

Gamintojas ir tiekėjas neatsako už produkto nuostolius ir pažeidimus, taip pat už ekonominius ir nematerialinius nuostolius, pajamų, pelno, duomenų, malonumo nuostolius produkto naudojimo metu arba kitų su juo susijusių produktų- betarpišką nuostolį, atsitiktinį arba asiradusį dėl pažeidimo. Šios nuostatos galioja nepaisant to ar nuostoliai ir pažeidimai yra susiję su:

1. Produkto kokybės pablogėjimo arba produkto neveikimo ar su juo susijusių produktų dėl pažeidimų atveju, arba dėl produkto prienamumo atiduoto taisymui trūkumo įvyko prastovos, vartotojo laiko praradimas arba ūkinės veiklos veikimo pertrauka;
2. Netinkamais produkto darbo rezultatais arba su juo susijusiais produktais;
3. Nuostoliais ir žalomis pagal bent kokią/laisvą juridinę teoriją, kartu su neprižiūrėjimu ir kitomis žalomis, kontrakto, nustatytos ir prileidžiamos garantijos nutraukimu ir pilna atsakomybe (nors ir gamintojas ar tiekėjas buvo painformuotas apie tokių žalų atsiradimo galimybes).

Saugmo priemonės:

Projektavimo metu didelis dėmesys buvo pašvestas įrengimo kokybės standartams, kur svarbiausiu veiksnium yra naudojimo saugumo užtikrinimas.

Įrengimą būtina saugoti nuo sąlyčio su išėdančiais, lipniais ir dėmes teikiančiais skysčiais.

Šis įrengimas yra taip suprojektuotas, kad iš naujo veiktų elektros energijos atsiradimo metu, kuomet per kažkokį laiko tarpą nebuvo maitinimo.

Dėmesio! Mes rekomenduojame naudoti saugiklius kad dar labiau apsaugoti įrenginį nuo galimų esančių įrengimuose viršįtampių. Saugikliai nuo viršįtampio yra apsauga nuo atsitiktinio perdavimo į įrenginį didesnių nei vardinė įtampų. Žalos, padarytos perduodant įtampas didesnės nei numato instrukcija, nėra taisomos pagal garantiją.

Prieš transportavimą išjungti įrengimą

Prieš prijungiant įrengimą prie maitinimo būtina patikrinti, ar teikiama įtampa, atitinka nustatytai nominaliai įtampai, kuri yra pateikta instrukcijoje.

Produkto tinkamas utilizavimas:

Perbrauktos šiukšlių dėžės ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų apyvokos atliekamos visoje ES. Kad išvengti eventualios natūralios aplinos teršimo grėsmės arba sveikatos grėsmės dėl nekontroliuoto atliekų laikymo, būtina atiduoti jas perdirbimui, tuo pačiu skatinant natūralių išteklių subalansuotą išnaudojimą.

Kad grąžinti sunaudotą produktą, būtina pasinaudoti tokio tipo įrangos priėmimo ir laikymo sistema arba susisiekti su pardavėju, kur buvo perkamas įrengimas. Tuomet jis bus atiduotas ekologiškam perdirbimui.





Naudojimo instrukcija

Kodas: BCS-L-SNVR0401
IP REGISTRATORIUS **BCS-L-SNVR0401** 4 KANALAI BCS Line

Standartas:	TCP/IP
Palaikomos rezoliucijos:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Video išvestys:	1 vnt. HDMI 1 vnt. VGA
Audio aptarnavimas:	4 Kanalai - Garsas iš kamerų
Audio įvestys:	1 vnt. CINCH
Audio išvestys:	1 vnt. CINCH
Vaizdo glaudinimo metodas:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Pralaidumas (bitrate):	max. 80 Mbps
Aptarnaujami standieji diskai:	1 x 16 TB SATA
Įrašinėjimo režimai:	Rankinis, judesio detekcija, grafikas
Archyvavimas išorinėse laikmenose:	Archyvavimas į USB laikmeną (pendrive, išorinį diską)
Įrašų paieška ir atkūrimas:	Įrašų paieška pagal laiką ir įvykio pobūdį. Perklausa: pirmyn, atgal, pagreitinimas, sulėtinimas Pažangi paieška (sekundės tikslumu) Sinchronizuotas atkūrimas paskirsčius į 1/4 kanalus
Tinklo sąsaja:	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Tinklo funkcijos:	Pilnas aptarnavimas per tinklą, Nuotolinis įrašų kopijavimas, Integruotas žiniatinklio serveris
Tinklo protokolai:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, IP Search, P2P
ONVIF:	✓
Numatytas adresas IP:	192.168.1.108
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis:	admin / admin
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Portas: 37777 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa BCS Manager • iOS (iPhone): Nemokama programa BCS Manager
Prieigos portas per www:	80, 37777
Prieigos portas per programą į PC:	37777
Prieigos portas per mobiliąją programą:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas
USB:	2 vnt. USB 2.0
Nuoseklieji prievadai:	—
Aliarmo įvestys/išvestys:	—
PTZ valdymas:	IP kameros, greitasukės (Speed Dome)
Judesio detekcija:	✓

Pažangi vaizdo analizė:	✓
Pasirinktos funkcijos:	• aplikacija CMS Funkcijos vykdomos bendradarbiaujant registratoriui ir aptarnaujančioms vaizdo kameroms šias funkcijas • Pažangios periferinės apsaugos funkcijos: įsilaužimas, linijos peržengimas atsižvelgiant į atskiras taisykles transporto priemonės ir pėstiesiems. • SMD PLUS - ieškoma objekto klasifikuojamo kaip: žmogus, motorinė transporto priemonė
Aptarnavimas pele:	✓
IR pultas rinkinyje:	—
Switch PoE:	—
Maitinimas:	12 V DC / 1.5 A (komplekte - maitinukas)
Galios suvartojimas:	max. 10 W (be HDD)
Darbo temperatūra:	-10 °C ... 55 °C
Svoris:	0.45 kg
Matmenys:	206 x 205 x 48 mm
Aptarnaujamų kalbų:	anglų, lenkų
Gamintojas / Markė:	BCS Line
Garantija:	3 metai

Galinis skydelis:



Komplekte:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------