



	UPS AT-UPS1500-LCD 1500 VA EAST	SWITCH POE, EXTENDER XPOE-4-11A-HS CU 4 PORTURI ATTE
		
	238.38 CAD 283.67 CAD	66.10 CAD 78.66 CAD
Puterea nominală	900 W	...
Puterea aparentă	1500 VA	...
Tensiune intrare	230 V AC \pm 25 %	...
Frecvența de intrare	50 / 60 Hz (auto detecție)	...
Porturi LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x LAN + PoE IN - Port LAN 1, • 3 x LAN + PoE OUT - Porturi LAN2 ... LAN4
Tensiune ieșire	230 V AC \pm 10 % (Semnal sinusoidal aproximat)	...
Management	...	—
Frecvența la ieșire	50 / 60 Hz \pm 1 %	...
Diode LED	...	Power, LAN
Reglaj tensiune	—	...
Viteză de comunicație	...	10 / 100 Mbps
Reglaj frecvență	—	...
Timpul de transfer	2 ... 7 ms (tipic), max. 10 ms	...
Timpul de încărcare (până la nivelul de 90%)	6 ... 8 ore	...
Putere maximă per port	...	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porturi LAN2 ... LAN4 • 13 W / 25 W @ PoE (802.3af/at) - Porturi LAN2 ... LAN4
Acumulator	2 buc. - 12V/8Ah	...
Alimentare	...	<ul style="list-style-type: none"> • 44 ... 56 V DC - LAN 1, • 12 ... 56 V DC - LAN 2 ... LAN 4
Timpul de lucru pe acumulatori	<ul style="list-style-type: none"> • 37.5 minute @ 100 W, • 19 minute @ 200 W, • 11.5 minute @ 300 W, • 4.5 minute @ 500 W, • 1.5 minute @ 800 W 	...
Număr ieșiri	3 buc. CEE 7/3 (Schuko)	...
Software de configurare	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	...

Protecții	<ul style="list-style-type: none"> • Siguranță fuzibilă • Scurtcircuit • La supraîncărcare • Supratensiune - RJ45 • Supraîncărcare • protecție împotriva descărcării • Filtrarea tensiunii de ieșire • Filtru DC împotriva interferențelor - EMI/RFI 	...
Indicarea stării de funcționare	<ul style="list-style-type: none"> • Afișaje ecran LCD: modul de lucru, nivelul de încărcare a bateriei, tensiunea de intrare/ieșire, • Semnalizare acustică 	...
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Restart automat după revenirea alimentării • Comandarea excelentă de către microprocesor asigură o fiabilitate ridicată • Funcție COLD START pentru a porni manual alimentarea de la acumulator • Regulator automat de tensiune (AVR) • Reîncărcarea automată a acumulatorului în mod oprit • funcție de autodiagnosticare • 2 x RJ45 - Intrare / Ieșire • Port USB 2.0 - Acces de pe PC • Management de la distanță - aplicația UPSmart (în set) • Alarmă programabilă • Filtru EMI, RFI inclus • Funcționează cu orice echipament dotat cu sursă de alimentare tip APFC (sistem activ de îmbunătățire a coeficientului de putere) 	<ul style="list-style-type: none"> • Posibilitatea de alimentare a până la 3 receptoare PoE 802.3at/af sau PASSIVE • Echipamentele se pot monta în cascadă • Posibilitatea de oprire a alimentării pentru porturile PoE alese • Tensiunea de ieșire PoE este aceeași cu tensiunea de intrare • Protecție la supratensiuni • Protecție la scurt-circuit - LAN 1
Utilizare	<ul style="list-style-type: none"> • rețea, servere, stații de lucru • sisteme de supraveghere • servere mai mici, înregistratoare, echipamentele de telecomunicație, echipamentele VoIP, calculatoare staționare, ș.a. 	...
Tip carcasă	Turn	...

Temperatură de lucru / umiditate relativă	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	...
Greutate	9.84 kg	0.04 kg
Dimensiuni	348 x 140 x 173 mm	94 x 41 x 18 mm
Producător	EAST	ATTE
Garanție	2 ani	3 ani