

Kód: DHI-NVR5432-16P-4KS

NVR **DHI-NVR5432-16P-4KS** 32 KANÁLY +16-PORTOVÝ SWITCH POE DAHUA



Štandard:	TCP/IP
Podporované rozlíšenia:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Video výstupy:	2 ks. HDMI 2 ks. VGA
Podpora audia:	32 Kanály - Audio z kamier
Audio vstupy:	1 ks. CINCH - Vstup pre externý mikrofón
Audio výstupy:	2 ks. CINCH
Metóda kompresie obrazu:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
USB:	1 ks. USB 2.0 2 ks. USB 3.0
Podporované pevné disky:	4 x 10 TB SATA III + 1 eSATA
Režim záznamu:	Ručný, núdzový, detekcia pohybu, harmonogram
Sieťové protokoly:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IP Filter, FTP, IP Search, Alarm Server, ONVIF 2.4
Switch PoE:	- Zabudovaný 16 portový switch PoE, 25.5 W / Kanál, PoE (802.3af/at), max. 150 W (celkom) - ePoE - 800 m : Porty 1 ... 8
Externé pamäťové zariadenie na zálohu dát:	Archivácia na USB disk (pendrive, externý disk)
Vyhľadávanie a prehranie záznamov:	Vyhľadávanie nahrávok podľa času a typu udalosti. Prehrávanie: dopredu, dozadu, zrýchlenie, spomalenie nahrávky Pokročilé vyhľadávanie (čo sa času týka) Synchronizácia prehrávania všetkých kanálov, funkcia Smart Search
Prenosová rýchlosť (bitrate):	max. 320 Mbps
Sieťové funkcie:	Plná podpora po sieti, Ďialkové kopírovanie nahrávok, Zabudovaný web server max. 128 užívateľov on-line

Podpora mobilných telefónov:	Port: 37777 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo DMSS , Android: Aplikácia zadarmo IMOU • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS , iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo IMOU Pozrite sa na video, ako nakonfigurovať P2P v zapisovačoch Dahua a ako spustiť mobilnú aplikáciu
Prednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu
Porty prístupu cez www:	80, 37777
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	37777
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavný prúd rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný prúd
Vstupy/výstupy alarmov:	16 / 6
Ovládanie PTZ:	Kamery IP rýchlootočné (Speed Dome)
Detekcia pohybu:	22 x 18 pól detekcie - po odhalení pohybu nahrávajú len kamery s detekciou
Inteligentná analýza obrazu:	✓
Obsluha myšou:	✓
Súčasťou sady je IR diaľkové ovládanie:	—
Napájanie:	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Hmotnosť:	4.65 kg
Rozmery:	440 x 411 x 76 mm
Podporované jazyky:	poľština, angličtina, bulharsky, čeština, dánština, fínština, francúzština, gréčtina, španielčina, holandčina, nemčina, portugalcina, ruština, rumunština, srbština, slovensky, slovinsky, maďarčina, taliančina
Krajina pôvodu:	Čína
Výrobca / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky