

Codice: ASC1202C-D

## CONTROLLER DI ACCESSO **ASC1202C-D** DAHUA

Il controllore ASC1202C-D è previsto per l'impiego in sistemi di controllo di accesso basati sul controllo elettrico di apertura della porta.



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Numero di porte supportate:   | 2 (bidirezionali)   |
| Compatibilità:                | DAHUA   |
| Numero di lettori supportati: | 4 unità   |
| Supporto per batteria:        | max. 7 Ah   |
| Linee di ingresso:            | 8 unità   |
| Linee di uscita:              | 4 unità - A relè  |
| Comunicazione:                | <ul style="list-style-type: none"><li>• RS-485,</li><li>• Ethernet,</li><li>• Wiegand</li></ul> |
| Alimentazione:                | 100 ... 240 V AC  |

|  |  |
|--|--|
| Alcune caratteristiche:                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Supporto per 2 porte (8 ingressi: 2x sensore di porta, 2x pulsante di uscita, 4x linea di allarme)</li><li>• 100000 utenti indicizzati</li><li>• Storico di 150000 eventi</li><li>• 128 orari</li><li>• Prevenzione da uso multiplo di un codice/una scheda per ottenere accesso (anti-passback)</li><li>• Allarme di porta aperta troppo tempo e porta aperta senza autorizzazione</li><li>• Rilevamento di manomissione - apertura della custodia</li><li>• Watchdog incorporato</li><li>• Programmazione remota dal computer</li><li>• Custodia metallica</li></ul> |
| Temperatura di funzionamento:          | -30 °C ... 60 °C   |
| Umidità relativa ambiente ammissibile: | max. 95 % (senza condensa)   |
| Peso:                                  | 2.33 kg  |
| Dimensioni:                            | 280 x 320 x 115 mm   |
| Costruttore / Marca:                   | DAHUA  |
| Garanzia:                              | <b>3 anni</b>  |