

Código: FPPCX-RIX8I

EXPANSOR **FPPCX-RIX8I** 8 ENTRADAS PYRONIX

El expansor FPPCX-RIX8I permite la expansión del sistema con 8 entradas cableadas con soporte para las configuraciones NC, EOL, 2EOL, 3EOL. El análisis de las señales de entrada realizado por el módulo permite conectar directamente los sensores de persianas enrollables y sensores de vibración. El dispositivo está dedicado a los paneles de control de alarma Pyronix.



| | |
|--------------------------------|--|
| Número de entradas: | 8 uds. - programables |
| Soporte para configuraciones: | NC, EOL, 2EOL, 3EOL |
| Salida de sabotaje: | ✓ |
| Algunas características: | Soporte para sensores de vibración y sensores de persianas enrollables |
| Alimentación: | 9 V ... 15 V DC / 45 mA (max) |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 °C ... 50 °C |
| Peso: | 0.29 kg |
| Dimensiones: | 174 x 126 x 32 mm |
| Fabricante / Marca: | PYRONIX |
| SAP Code: | 361300106 |
| Código del fabricante: | PCX-RIX8i-P/BOX |
| Garantía: | 2 años |