

Koodi: DIGIVOX-2

LIITÄNTÄ DIGITAALISIA LÄHETYKSIÄ VARTEN **DIGIVOX-2**

DIGIVOX-2 on passiivinen, virransyöttötoimitusta vailla oleva järjestelmä, joka yhdistää tietokoneen ja radion toisiinsa. Laite on suunniteltu digitaalisia tiloja varten, joissa äänikorttia käytetään modeemina.

DIGIVOX-2 on testattu seuraavilla sovelluksilla: Winlink Express, FLDIGI, JS8Call, WSJT-X, Ham Radio Deluxe, KG-STV.

Käyttöliittymä on tarkoitettu radioille, joissa on johdettu PTT, esim. XIEGU G90, YAESU FT-450 jne.



Laitetyyppi:	Passiivinen
Liittimien tyypit:	• PC AUDIO : 2x Jack 3.5 mm istukka, • TO RADIO : 4x irrotettavat kaapeliliittimet
PTT lähtö:	"Avaa keräin" (OC) tyyppi max. 30 V / 300 mA
PTT aktivointiaika:	20 ms
PTT sammutusaika:	5 ms
Äänikortilta tulevan äänisignaalin vähimmäisarvo:	600 mV RMS
Galvaaninen eristys:	600 V
Pääpiirteet:	• Sen avulla voit liittää minkä tahansa VHF/UHF- tai KF-radion tietokoneeseen. • Toimii erittäin hyvin käsiradioiden, kuten Baofeng, kanssa. • Tarjoaa täyden ja täydellisen galvaanisen eristyksen radion ja tietokoneen välillä (600V) • Se ei vaadi ulkoista virtalähdettä • Ei tarvitse sarja-, rinnakkais- tai USB-porttia - yhteys tietokoneeseen tapahtuu vain äänikortin äänen tulo-/lähtöreittien kautta. • Toimii useimpien digitaalilähetysten tarkoitettujen tietokonesovellusten kanssa, esim. Packet, PSK31, RTTY, SSTV, FAX • Toimii erittäin hyvin Winlink Express -sovelluksen (radioaaltoja käyttävä elektroninen posti) kanssa, jonka avulla voit lähettää viestejä ilman Internetiä yhdyskäytävän (esim. Poznań SR3WLK) tai suoraan (peer-to-peer) kautta.
Työ lämpötila:	-20 °C ... 55 °C



TIETOLOMAKE

Paino:	0.94 kg
Koot:	118 x 30 x 59
Valmistaja / Merkki:	DELTA
Takuu:	2 vuotta