

Kode: F-2001/IS

INVERTERSTRØMGENERATOR **F-2001/IS** 1800 W FOGO

Brugen af teknologi med brug af en inverter gør det muligt at opnå en stabil udgangsspænding, der giver mulighed for sikker strømforsyning af elektroniske modtagere.

Inverterstrømgeneratoren bruges til nødforsyning, f.eks. computere, serverrum, telefoner, ovnregulatorer til centralvarme, digitalt styret husholdningsudstyr, varmepumper, elektrisk åbnede porte og garageporte, forskellige medicinske anordninger og andre apparater, der er følsomme over for spændingsudsving. Det er også en bekvem strømforsyning inden for turisme, f.eks. campingvogne, campister, både osv.

Device in the Silent version - very quiet generator operation at 89 dBA.



Nominel effekt:	1800 W
Maksimal effekt:	2000 W
Udgangsspænding:	230 V AC
Antal af udgange:	1 stk. - enkelt fase
Indbygget voltmeter:	—
Udgangsfrekvens:	50 Hz
Spændingsstabilisering:	Inverter (giver fuld spændingsstabilisering)
12V DC udgang:	✓
Motorkapacitet:	79.7 cm ³
Motortype:	Rato R 80 I 1 cylinder, 4 streg, benzin, luftkølet
Start af motoren:	Manuel
Støjniveau under drift:	89 dB

Gennemsnitligt brændstofforbrug:	• 0.67 l/t - 50 % effekt • 1.1 l/t - 100 % effekt
Brændstoftank kapacitet:	4 l
Brændstofmåler:	✓
Hovedtræk:	• Indikatorlampe for lavt olieniveau • Overbelastningssignalering • Overbelastningsbeskyttelse • Batteriopladning mulig • Spar brændstof ved automatisk at reducere omdrejningstallet, når belastningen falder • Mulighed for at kombinere to F-2001/IS strømgeneratorer i ét generatorsæt
Farve:	Rød
Vægt:	21.1 kg
Dimensioner:	498 x 290 x 459 mm
Producent / Mærke:	FOGO
Garanti:	12 måneder