

Код: KD-185

ИНВЕРТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР **KD-185** 1500 W Kraft&Dele

Использование технологии с применением инвертора позволяет получить стабильное выходное напряжение, обеспечивающее безопасное питание электронных приемников.

Инверторный блок используется для аварийного электроснабжения, например, компьютеров, серверных комнат, телефонов, контроллеров печей CO, оборудования с цифровым управлением домашних хозяйств, тепловых насосов, электрически отворяемых въездных ворот и дверей гаражей, различных типов медицинских аппаратов, а также других устройств, чувствительным к колебаниям напряжения. Это также удобный источник энергии в сфере туризма, например, для автоприцепов, кемперов, лодок и т.д.

Резиновые стабилизаторы и подушки двигателя агрегата гасят вибрации и минимизируют шум.



Номинальная мощность:	1500 W
Исходное напряжение:	230 V AC
Количество сетевых гнезд:	1 шт. - однофазные
Встроенный вольтметр:	—
Выходная частота:	50 Hz
Стабилизация напряжения:	Инвертор/инвертор (обеспечивает полную стабилизацию напряжения)
Выход 12V DC:	✓
Рабочий объем двигателя:	60 cm ³
Тип двигателя:	R60-i 1-цилиндровый, 4-тактный, бензин, с воздушным охлаждением
Запуск двигателя:	Ручной
Уровень шума во время работы:	≤ 95 dBA
Средний расход топлива:	min. 0.65 л/ч



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Емкость топливного бака:	2.6 l
Указатель уровня топлива:	—
Основные характеристики:	<ul style="list-style-type: none">• Индикатор низкого уровня масла• Сигнализация перегрузки• Защита от перегрузки• Возможна зарядка аккумулятора• Экономия топлива за счет автоматического снижения оборотов при снижении нагрузки• Возможность объединения двух агрегатов KD-185 в одну агрегаторную установку
Цвет:	Желтый + Черный
Вес:	13.7 kg
Размеры:	420 x 240 x 385 mm
Производитель/ Марка:	Kraft&Dele
Гарантия:	12 месяцев