

Codul: LED-CONTROL/RF2

TELECOMANDĂ PENTRU CONTROLERE DE ILUMINAT DE TIP LED **LED-CONTROL/RF2** 2.4 GHz, MONO, CCT, RGB, RGBW MiBOXER / Mi-Light

Telecomanda LED-CONTROL/RF2 este concepută pentru a controla sistemele de iluminat LED din seria LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC. Comunicarea între dispozitive are loc prin intermediul undelor radio în banda de frecvență 2.4 GHz. Telecomanda este echipată cu butoane sensibile la atingere, care permit controlul independent al aprinderii, luminozității și culorii luminii în până la 4 zone.

Cu ajutorul controllerelor MiBOXER, puteți împărtăși iluminatul în până la 4 zone și controla zonele în mod independent cu ajutorul telecomenzii. Datorită funcției de repetare, dacă se menține distanța $\leq 30\text{m}$ între controlere, este posibilă transmiterea semnalului de control către controlere în afara razei directe de acțiune a telecomenzii.



Utilizare:	Funcționează cu becuri LED : benzi LED (RGB/RGBW/CCT/MONO) 12-24V
Număr de canale:	4
Comunicație wireless:	2.4 GHz
Rază de acțiune radio (în spațiu deschis):	30 m
Caracteristici principale:	Butoane de comandă cu touch
Alimentare:	2 x Baterie 1.5V, tip AAA/LR03 (nu este inclus în set)
Carcasă:	Material plastic
Culoare:	Alb
Temperatură de lucru:	-20 °C ... 60 °C
Greutate:	0.05 kg (fără baterie)
Dimensiuni:	120 x 53 x 21 mm
Producător:	MiBOXER / Mi-Light
Garanție:	2 ani