

Код: PR311SE-G

КОНТРОЛЕР ДОСТУПА **PR311SE-G** ROGER

Внешний считыватель карт и брелков со встроенным контролером. Стандарт Unique 125 kHz.



Поддержка карт:	Unique EM 125kHz
Дальность чтения карт:	max. 15 cm
Встроенная клавиатура:	✓
Связь:	• RS-485 • RACS (Roger)
Отдельные функции в автономном режиме:	• 1000 индексированных пользователей • История 250 000 событий • Совместимость с расширителем вход/выход типа XM-2 (Полный автономный режим)
Питание:	10 ... 15 V DC
Среднее потребление тока:	70 mA



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Основные характеристики:	• Возможность подключения внешнего считывателя (с двухсторонним управлением дверью) • 3 программируемые линии входа NO/NC • 2 программируемые транзисторные выходы 1A • Один программируемый релейный выход 1.5A/30V • Режим двери (Нормальный, Заблокированный, Отблокированный и Условно Отблокированный) • Любая топология коммуникационной шины • Поддержка дополнительных пользователей типа "гость", определенный на каждом контроллере • Интеграция с системой сигнализации с помощью линии входа/выхода • Режим идентификации (Карта или код ПИН, только Карта, Только код ПИН) • Быстрое программирование (ок. 15 секунд на каждый контроллер в системе) • Возможность разделения системы на подсистемы (макс. 250 подсистем)
Рабочая температура:	-25 °C ... 40 °C
Допустимая относительная влажность:	10 ... 95 % (без образования конденсата)
Вес:	0.17 kg
Размеры:	152.5 x 46 x 23 mm (Стандартная подставка корпуса) 152.5 x 46 x 35 mm (Грубшая подставка корпуса)
Производитель/ Марка:	ROGER
Гарантия:	3 года