

Pastaba!

Prašome susipažinti su naudojimo instrukcija prijungta prie šio parengimo, todėl, kad jose yra svarbios informacijos susijusios su instaliavimo saugumu ir įrengimo naudojimu.

Įrengimu negali naudotis asmenys, kurie nesusipažino su instrukcija.

Būtina išsaugoti instrukciją, nes ji gali praversti ateityje. Įrengimas skirtas naudoti vien tik tikslams, nustatytiems šioje instrukcijoje. Prieš įdiegimą reikia išpakuoti įrengimą. Išėmus iš įpakavimo būtina patikrinti ar įrengimas yra gerame stovyje.

Jeigu įrengimas yra sugedęs, su defektais, negalima jo naudoti kol nebus pataisytas.

Produktas yra skirtas naudoti namuose, negali būti panaudotas komerciniais tikslais ir negali būti naudojamas ne pagal paskirtį.

Gamintojas neatsako už žalos dėl taisyklių nurodytų instrukcijoje nesilaikymo, todėl patariame laikytis aukščiau nurodytų darbo saugumo, įrengimo aptarnavimo ir priežiūros taisyklių. Tokiu būdu užtikrinsite saugumą ir išvengsite įrengimo sugedimo.

Gamintojas ir tiekėjas neatsako už produkto nuostolius ir pažeidimus, taip pat už ekonominius ir nematerialinius nuostolius, pajamų, pelno, duomenų, malonumo nuostolius produkto naudojimo metu arba kitų su juo susijusių produktų- betarpišką nuostolį, atsitiktinį arba asiradusį dėl pažeidimo. Šios nuostatos galioja nepaisant to ar nuostoliai ir pažeidimai yra susiję su:

1. Produkto kokybės pablogėjimo arba produkto neveikimo ar su juo susijusių produktų dėl pažeidimų atveju, arba dėl produkto prienamumo atiduoto taisymsi trūkumo įvyko prastovos, vartotojo laiko praradimas arba ūkinės veiklos veikimo pertrauka;
2. Netinkamais produkto darbo rezultatais arba su juo susijusiais produktais;
3. Nuostoliais ir žalomis pagal bent kokią/laisvą juridinę teoriją, kartu su neprižiūrėjimu ir kitomis žalomis, kontrakto, nustatytos ir prileidžiamos garantijos nutraukimu ir pilna atsakomybe (nors ir gamintojas ar tiekėjas buvo painformuotas apie tokių žalų atsiradimo galimybes).

Saugmo priemonės:

Projektavimo metu didelis dėmesys buvo pašvestas įrengimo kokybės standartams, kur svarbiausiu veiksmu yra naudojimo saugumo užtikrinimas.

Įrengimą būtina saugoti nuo sąlyčio su išėdančiais, lipniais ir dėmes teikiančiais skysčiais.

Šis įrengimas yra taip suprojektuotas, kad iš naujo veiktų elektros energijos atsiradimo metu, kuomet per kažkokį laiko tarpą nebuvo maitinimo.

Dėmesio! Mes rekomenduojame naudoti saugiklius kad dar labiau apsaugoti įrenginį nuo galimų esančių įrengimuose viršįtampių. Saugikliai nuo viršįtampio yra apsauga nuo atsitiktinio perdavimo į įrenginį didesnių nei vardinė įtampų. Žalos, padarytos perduodant įtampas didesnės nei numato instrukcija, nėra taisomos pagal garantiją.

Prieš transportavimą išjungti įrengimą

Prieš prijungiant įrengimą prie maitinimo būtina patikrinti, ar teikiama įtampa, atitinka nustatytai nominaliai įtampai, kuri yra pateikta instrukcijoje.

Produkto tinkamas utilizavimas:

Perbrauktos šiukšlių dėžės ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų apyvokos atliekamos visoje ES. Kad išvengti eventualios natūralios aplinos teršimo grėsmės arba sveikatos grėsmės dėl nekontroliuoto atliekų laikymo, būtina atiduoti jas perdirbimui, tuo pačiu skatinant natūralių išteklių subalansuotą išnaudojimą.

Kad grąžinti sunaudotą produktą, būtina pasinaudoti tokio tipo įrangos priėmimo ir laikymo sistema arba susisiekti su pardavėju, kur buvo perkamas įrengimas. Tuomet jis bus atiduotas ekologiškam perdirbimui.

Skaitmeninis registratorius APTI-N3602-4KS3 - tai profesionalus įrenginys, skirtas stebėjimo sistemoms. Registracija atliekama pagal H.265 / H.264 vaizdo suspaudimo standartą, kuris leidžia gauti geresnę vaizdo kokybę naudojantis minimaliu tinklo pralaidumu ir minimalia disko talpa. Meniu sukurtas taip, kad palengvintų navigaciją ir registratoriaus nustatymų modifikavimą kiekvienam naudotojui, netgi pradedančiajam.





Naudojimo instrukcija

Kodas: APTI-N3602-4KS3
IP REGISTRATORIUS **APTI-N3602-4KS3** 36 KANALŲ, 4K UHD

Standartas:	TCP/IP
Palaikomos rezoliucijos:	max. 8.8 Mpx - 4096 x 2160 px, 4K UHD
Audio aptarnavimas:	36 Kanalų - Garsas iš kamerų
Video išvestys:	1 vnt. HDMI 4K 1 vnt. VGA
Audio įvestys:	1 vnt. CINCH
Audio išvestys:	1 vnt. CINCH
Vaizdo glaudinimo metodas:	H.265, H.264
Aptarnaujami standieji diskai:	2 x 6 TB SATA
Įrašinėjimo režimai:	Rankinis, judesio detekcija, grafikas
Tinklo protokolai:	ONVIF, Private
Archyvavimas išorinėse laikmenose:	Įrašų archyvavimas (.avi) formatu į USB (pendrive) laikmeną
Įrašų paieška ir atkūrimas:	Įrašų paieška laiko linijoje arba failų sąraše. Grojimas: į priekį, atgal, pagreitinimas, įrašo lėtinimas. Įrašų atkūrimas : 4 @ 3840 x 2160, 25 kps 16 @ 1920 x 1080, 25 kps
Tinklo funkcijos:	Kliento programa ir naršyklė IE: live apžiūra, grojimas ir įrašų archyvas, registratoriaus parametrų konfigūravimas
Pralaidumas (bitrate):	300 Mbps
ONVIF:	✓
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Portas: 554 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa FREEIP PRO • iOS (iPhone): Nemokama programa FREEIP PRO
Numatytas adresas IP:	192.168.1.168
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis:	admin / 12345
Prieigos portas per www:	80, 5000, 554
Prieigos portas per programą į PC:	80, 5000, 554
Prieigos portas per mobiliąją programą:	80, 5000, 554
ONVIF prievadas:	80
Aliarmo įvestys/išvestys:	—
PTZ valdymas:	IP kameros, greitasukės (Speed Dome)
Judesio detekcija:	Ekrano padalinimas į zonas : 24 x 18 detekcijos zonų
Aptarnavimas pele:	✓
IR pultas rinkinyje:	—
Maitinimas:	12 V DC / 4 A
Darbo temperatūra:	-10 °C ... 55 °C

Naudojimo instrukcija

Kodas: APTI-N3602-4KS3
IP REGISTRATORIUS **APTI-N3602-4KS3** 36 KANALŲ, 4K UHD

Svoris:	1.49 kg
Matmenys:	355 x 273 x 49 mm
Aptarnaujamos kalbos:	anglų, arabų, bulgarų, kinų, čekų, prancūzų, hebrajų, ispanų, vokiečių, lenkų, portugalų, rusų, tajų, turkų, vengrų, italų
Kilmės šalis:	Kinija
Gamintojas / Markė:	APTI
Garantija:	2 metai

Vaizdas iš viršaus:



Galinis skydelis:



Komplekte:



Konfigūravimas ir debesies FreeIP poveikis:

:

PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------