

Warnung!

Machen Sie sich bitte mit der nachfolgend enthaltenen Bedienungsanleitung vertraut, da sie wichtige Informationen über die sichere Installation und Nutzung des Geräts enthält.

Es dürfen keine Personen zur Bedienung des Geräts zugelassen werden, die sich nicht mit der Bedienungsanleitung vertraut gemacht haben.

Die Anleitung ist für zukünftige Zwecke aufzubewahren. Das Gerät ist ausschließlich zu den in der vorliegenden Bedienungsanleitung festgelegten Zwecken zu verwenden.

Das Gerät ist vor der Verwendung auszupacken. Nach der Entfernung der Verpackung ist sicherzustellen, dass das Gerät sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Wenn das Produkt Mängel aufweist, sollte es nicht verwendet werden, bis es nicht repariert worden ist.

Das Produkt dient dem häuslichen und kommerziellen Gebrauch und darf nicht entgegen seinem Verwendungszweck benutzt werden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus der mangelnden Befolgung der in der Anleitung enthaltenen Richtlinien folgen, daher empfehlen wir, gemäß den oben genannten Sicherheitsrichtlinien bzgl. Arbeit, Bedienung und Wartung des Geräts vorzugehen. Auf diese Weise gewähren Sie sich selbst Sicherheit und vermeiden Schäden am Gerät.

Weder Hersteller noch Lieferant haften für Verluste oder Schäden, die durch das Gerät verursacht werden, einschließlich wirtschaftlicher und immaterieller Schäden, Gewinn- und Einkommensverlusten, Datenverlusten und persönlichen Verlusten während der Benutzung des Produkts, oder sonstigen damit verbundenen Produkten, - indirekt, zufällig oder aus dem Verlust bzw. Schaden folgend. Obige Bestimmung ist gültig, ohne Rücksicht darauf, ob der Verlust oder Schaden sich bezieht auf:

1. Verschlechterung der Qualität oder mangelnde Funktion des Produkts bzw. damit verbundener Produkte aufgrund des Schadens, sowie auf mangelnde Verfügbarkeit des zur Reparatur abgegebenen Produkts, was einen Stillstand, Zeitverlust des Benutzers oder Unterbrechung in der Geschäftstätigkeit verursachen könnte;

2. Falsche Ergebnisse beim Betrieb des Produkts oder der damit verbundenen Produkte;

3. Dies bezieht sich auf Verluste und Schäden gemäß beliebiger Strafrechtstheorie, einschließlich der Vernachlässigung und anderen Schäden, dem Vertragsabbruch, ausdrücklicher oder angenommener Garantie sowie strikten Haftung (selbst wenn der Hersteller oder Lieferant über die Möglichkeit des Auftretens dieser Schäden in Kenntnis gesetzt worden ist).

Sicherheitsmaßnahmen:

Besondere Beachtung wurde beim Entwerfen den Qualitätsstandards des Geräts gewidmet, da der wichtigste Faktor die Gewährleistung einer sicheren Nutzung ist.

Das Gerät ist vor dem Kontakt mit ätzenden sowie Flecken verursachenden und klebrigen Flüssigkeiten zu schützen.

Das Gerät wurde so entworfen, dass es im Fall der Wiederherstellung der Stromversorgung nach einer Unterbrechung der Netzversorgung seine Funktionen wieder aufnimmt.

Achtung! Wir empfehlen die Anwendung von Sicherungen zum zusätzlichen Schutz des Geräts vor der unbeabsichtigten Aussetzung des Geräts gegenüber höheren Spannungen als die Netzspannung. Durch eine solche Verabreichung höherer Spannungen als in der Anleitungen vorgesehen verursachte Schäden unterliegen keiner Garantie-Reparatur.

Das Gerät ist vor dem Transport auszuschalten.

Vor dem Anschluss des Geräts an die Netzspannung ist zu überprüfen, dass die zugeführte Spannung der in der Bedienungsanleitung genannten Netzspannung entspricht. .

Korrekte Entsorgung des Produkts:

Die Kennzeichnung mit durchgestrichenem Mülleimer gibt an, dass das Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um eine eventuelle Gefahr für die Umwelt oder Gesundheit zu vermeiden, die durch unkontrollierte Abfallagerung verursacht werden könnte, ist diese Produkt dem Recycling zu übergeben, wodurch gleichzeitig eine ausgewogene Nutzung der natürlichen Ressourcen gefördert wird.

Um ein verbrauchtes Produkt zurückzugeben, ist das Abhol- und Lagersystem für diesen Gerätetyp zu nutzen, oder der Händler, bei dem dieses gekauft wurde, zu kontaktieren. Diese wird dann einem umweltfreundlichen Recycling unterzogen.

IP-Kamera mit ergiebigem Algorithmus für die Bildkomprimierung H.264 / H.265, der ein saubere und flüssigere Bildübertragung in maximaler Auflösung 1080p erlaubt.

Die Kamerahalterung ist in allen drei Ebenen regulierbar, die Netzkabel sind im Inneren versteckt. Die vom Hersteller angegebene Reichweite der Beleuchtung hängt von den Umweltbedingungen ab (Luftdurchsichtigkeit, Umgebung, Wandfarbe, also der sog. współczynnik odbicia sceny).

Die Möglichkeit der PoE Speisung, gemäß dem 802.3af Standard macht das Gerät noch universeller und einfacher zu installieren.

Dank der angewandten "Starlight" Technologie, reicht der Kamera eine sehr schwache Beleuchtung, um ein deutliches Farbbild zu erhalten.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.8 " Sony CMOS IMX290 STARVIS Back-illuminated
Bildprozessor:	Hisilicon 3516C
Matrixgröße:	2.1 Mpx
Auflösung:	1920 x 1080 - 1080p
Objektiv:	6 mm, 3 Mpx
Sichtwinkel:	• 46 ° (Herstellerangaben) • 55 ° (unsere Testergebnisse)
Signal/Lärm-Verhältnis (S/N):	≥ 52 dB
Reichweite des IR-Beleuchters:	60 m
Einstellung der IR-Beleuchter-Kraft:	Automatik
Bild-Kompressionsmethode:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Bitrate:	64 ... 15000 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms:	25 fps @ 1080p
Netzwerk-Interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Alarm-Ein- und Ausgänge:	—
Audio:	Externer Mikrofon-Eingang
Speicherkarten-Slot:	Micro SD Karten bis 128GB unterstützt (lokale Speicherung möglich)



Bedienungsanleitung

Code: APTI-2STC6-40P
IP-KAMERA **APTI-2STC6-40P** - 1080p 6 mm

Netzwerkprotokolle:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
WEB Server:	Eingebaut - 80 Port
Max. Anzahl von Benutzern online:	10
ONVIF:	2.4
RS-485 Interface:	—
Zugriff vom Mobiltelefon:	Port: 80 oder Zugriff über die Cloud • Android: Gratis-App FREEIP • iOS (iPhone): Gratis-App FREEIP
Standardmäßige IP Adresse:	192.168.1.168
Standard-Login / Administrator-Passwort:	admin / admin
Zugangsports via www:	80
Zugangsports via App am PC:	80
Zugangsport via mobile App:	80
ONVIF Port:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Hauptstrom rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hilfsstrom
Ausgewählte Funktionen:	• WDR - breiter Dynamikbereich der Beleuchtung • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • F-DNR (Defog) - Reduzierung des mit Niederschlägen verbundenen Rauschens • Anti-Flicker - Technologie gegen den anstrengenden blinkenden Bild-Effekt • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • BLC - Rücklichtkompensierung (Hintergrundbeleuchtung) • Möglichkeit der Änderung der Auflösung, Qualität und Bitrate • Bewegungsmelder • Privatzenen • Mirror - Spiegelung des Bilds • Tag/Nacht Modus - konfigurierbar • RESET Taste - am Kabel
Energieversorgung:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 620 mA
Stromverbrauch:	≤ 7.5 W
Gehäuse:	Compact, Aluminium
Farbe:	Weiß / Schwarz
Dichtheitsklasse:	IP66
Arbeitstemperatur:	-20 °C ... 60 °C
Gewicht:	1.13 kg
Maße:	310 x 108 x 101 mm
Unterstützte Sprachen:	Polnisch, Englisch, bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Spanisch, Holländisch, Deutsch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Italienisch
Hersteller/Marke:	APTI
Garantie:	2 Jahre



Seitenansicht:



Ansicht von unten:



Speicherkarten-Slot:



Kameraanschlüsse:



Montage-Maße der Kamera:



Konfiguration und Funktion der FreeIP Cloud:

:

Im Set:



VERPACKUNG

Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm

Bruttogewicht: 0 kg