

Pastaba!

Prašome susipažinti su naudojimo instrukcija prijungta prie šio parengimo, todėl, kad jose yra svarbios informacijos susijusios su instaliavimo saugumu ir įrengimo naudojimu.

Įrengimu negali naudotis asmenys, kurie nesusipažino su instrukcija.

Būtina išsaugoti instrukciją, nes ji gali praversti ateityje. Įrengimas skirtas naudoti vien tik tikslams, nustatytiems šioje instrukcijoje. Prieš įdiegimą reikia išpakuoti įrengimą. Išėmus iš įpakavimo būtina patikrinti ar įrengimas yra gerame stovyje.

Jeigu įrengimas yra sugedęs, su defektais, negalima jo naudoti kol nebus pataisytas.

Produktas yra skirtas naudoti namuose, negali būti panaudotas komerciniams tikslais ir negali būti naudojamas ne pagal paskirtį.

Gamintojas neatsako už žalos dėl taisyklių nurodytų instrukcijoje nesilaikymo, todėl patariame laikytis aukščiau nurodytų darbo saugumo, įrengimo aptarnavimo ir priežiūros taisyklių. Tokiu būdu užtikrinsite saugumą ir išvengsite įrengimo sugedimo.

Gamintojas ir tiekėjas neatsako už produkto nuostolius ir pažeidimus, taip pat už ekonominius ir nematerialinius nuostolius, pajamų, pelno, duomenų, malonumo nuostolius produkto naudojimo metu arba kitų su juo susijusių produktų- betarpišką nuostolį, atsitiktinį arba asiradusį dėl pažeidimo. Šios nuostatos galioja nepaisant to ar nuostoliai ir pažeidimai yra susiję su:

1. Produkto kokybės pablogėjimo arba produkto neveikimo ar su juo susijusių produktų dėl pažeidimų atveju, arba dėl produkto prienamumo atiduoto taisymui trukumo įvyko prastovos, vartotojo laiko praradimas arba ūkinės veiklos veikimo pertrauka;
2. Netinkamais produkto darbo rezultatais arba su juo susijusiais produktais;
3. Nuostoliais ir žalomis pagal bent kokią/laisvą juridinę teoriją, kartu su neprižiūrėjimu ir kitomis žalomis, kontrakto, nustatytos ir prileidžiamos garantijos nutraukimu ir pilna atsakomybe (nors ir gamintojas ar tiekėjas buvo painformuotas apie tokių žalų atsiradimo galimybes).

Saugmo priemonės:

Projektavimo metu didelis dėmesys buvo pašvestas įrengimo kokybės standartams, kur svarbiausiu veiksmu yra naudojimo saugumo užtikrinimas.

Įrengimą būtina saugoti nuo sąlyčio su išėdančiais, lipniais ir dėmes teikiančiais skysčiais.

Šis įrengimas yra taip suprojektuotas, kad iš naujo veiktų elektros energijos atsiradimo metu, kuomet per kažkokį laiko tarpą nebuvo maitinimo.

Dėmesio! Mes rekomenduojame naudoti saugiklius kad dar labiau apsaugoti įrenginį nuo galimų esančių įrengimuose viršįtampių. Saugikliai nuo viršįtampio yra apsauga nuo atsitiktinio perdavimo į įrenginį didesnių nei vardinė įtampų. Žalos, padarytos perduodant įtampas didesnės nei numato instrukcija, nėra taisomos pagal garantiją.

Prieš transportavimą išjungti įrengimą

Prieš prijungiant įrengimą prie maitinimo būtina patikrinti, ar teikiama įtampa, atitinka nustatytai nominaliai įtampai, kuri yra pateikta instrukcijoje.

Produkto tinkamas utilizavimas:

Perbrauktos šiukšlių dėžės ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų apyvokos atliekamos visoje ES. Kad išvengtų eventualios natūralios aplinos teršimo grėsmės arba sveikatos grėsmės dėl nekontroliuoto atliekų laikymo, būtina atiduoti jas perdirbimui, tuo pačiu skatinant natūralių išteklių subalansuotą išnaudojimą.

Kad grąžinti sunaudotą produktą, būtina pasinaudoti tokio tipo įrangos priėmimo ir laikymo sistema arba susisiekti su pardavėju, kur buvo perkamas įrengimas. Tuomet jis bus atiduotas ekologiškam perdirbimui.

Migapikselių kamera su siūstuvu 1/2.7" CMOS ir sąsaja HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL.

Sąsaja HD-CVI suteikia galimybę analoginio visuminio vaizdo signalo perdavimą per koaksialinį kabelį. Dėka to yra galima vaizdą tarnsmitija su HD skiriamąja geba, kur nuotolis 500 m su žemomis instaliavimo išlaidomis. Siuntimo metu nėra vėlavimų ir išlaikoma yra originali, aukšta vaizdo kokybė.

Kameros profilis yra labai plokščias, todėl jo atstumas nuo lubų tesiekia 51 mm.





Naudojimo instrukcija

Kodas: HAC-HDBW2221F-0280B


ANTIVANDALINĖ HD-CVI, PAL KAMERA **HAC-HDBW2221F-0280B** - 1080p 2.8 mm DAHUA

Standartas:	HD-CVI
Jutiklis:	1/2.7 " CMOS
Matricos dydis:	2.1 Mpx
Rezoliucija:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 720p 960 x 576 - 960H, PAL
IR apšviestuvo aprėptis:	20 m
IR apšviestuvo galios reguliavimas:	Automatinis
Objektyvas:	2.8 mm
Matymo kampas:	116 °
Signalu/triukšmo santykis (S/N):	> 65 dB
Video išvestis:	• HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω • PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	Integruotas mikrofonas
Pasirinktos funkcijos:	• WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 2D-DNR / 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • ICR - mechaninis IR filtras • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Judesio detekcija • Papildoma "Spot" CVBS išvestis - leidžia greitai vietoje peržiūrėti kameros matomą vaizdą ir konfigūruoti kamerą, neatjungiant jos nuo stebėjimo instaliacijos • Automatinis baltumos balansas
OSD ekrano meniu:	OSD meniu prieinamas DAHUA registratoriuje
Maitinimas:	12 V DC / 280 mA
Galios suvartojimas:	≤ 3.5 W
Korpusas:	Dome, Aluminis
Spalva:	Balta
Antivandalinė:	IK10
Sandarumo klasė:	IP67
Darbo temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svoris:	0.320 kg
Matmenys:	Ø 106 x 51 mm
Gamintojas / Markė:	DAHUA
Garantija:	3 metai

Kameros vaizdas nuėmus gaubtą:



Vaizdas iš tvirtinimo pusės:



Komplekte:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------