

Varovanie!

Zoznámte sa prosím s návodom na obsluhu obsiahnutým v tomto spracovaní, pretože obsahuje dôležité informácie spojené s bezpečnosťou inštalovania a používania zariadenia.

Na obsluhu zariadenia nepúšťajte osoby, ktoré sa neoznámili s návodom.

Návod je potrebné uchovať, pretože môže byť v budúcnosti potrebný. Zariadenie používajte výhradne na účely stanovené v tomto návode.

Zariadenie pred spustením vybalte. Po odstránení obalu sa uistite, že je zariadenie v dobrom stave.

Pokiaľ má výrobok závady, nesmie sa používať, dokiaľ nebude opravený.

Výrobok je určený na domáce aj na komerčné použitie a nemôže byť používaný v rozpore so svojim určením.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody plynúce z nedodržovania zásad umiestnených v návode, preto odporúčame postupovať zhodne s vyššie uvedenými pokynmi bezpečnosti práce, obsluhy a údržby zariadenia. Takto si zaistíte bezpečnosť a vyhnete sa poškodeniu zariadenia.

Výrobca ani distribútor nezodpovedajú za straty alebo škody spojené s produktom, vrátane ekonomických alebo nehmotných strát, ušlého zisku, príjmov, dát, pôžitkov v priebehu používania produktu alebo iných s ním spojených produktov - nepriame, náhodné alebo vyvolané stratou alebo zničením. Vyššie uvedené ustanovenia platia bez ohľadu na to, či sa strata alebo zničenie vzťahujú k:

1. zhoršeniu kvality alebo nefungovaniu produktu alebo s ním spojených produktov z dôvodu poškodení, tak i neprístupnosti produktu odovzdaného na opravu, čím boli vyvolané prestoje, časové straty užívateľa alebo prestávky v podnikaní;
2. nesprávnym výsledkom práce produktu alebo s ním spojených produktov;
3. týka sa to strát a škôd podľa ľubovolnej právnej teórie, vrátane zanedbania a iných škôd, ukončenia kontraktu, vyjadrenej alebo domýšľanej záruky a samotnej zodpovednosti (dokonca aj vtedy, keď bol výrobca alebo distribútor informovaný o možnosti výskytu takýchto škôd).

Bezpečnostné pokyny:

Zvláštna pozornosť bola pri navrhovaní venovaná štandardom kvality zariadenia, najdôležitejším faktorom pritom bolo zaistiť bezpečnosť používania.

Zariadenie chráňte pred kontaktom so žieravými, farbiacimi a viskóznymi kvapalinami.

Toto zariadenie bolo navrhnuté, aby opätovne začalo fungovať v prípade obnovenia napájania elektrickou energiou po prerušení v napájaní.

Pozor! Odporúčame používanie zabezpečenia pre prídavnú ochranu zariadenia pred prípadnými následkami prepätia, ku ktorým v rozvodoch dochádza. Ochrana proti preťaženiu predstavuje efektívnu ochranu pred náhodným prísunom vyšších napätí, než je to menovité, na zariadení. Poškodenia spôsobené prívodom vyšších napätí než sú uvedené v návode nespádajú medzi záručné opravy.

Pred prepravou zariadenie vypnite.

Pred pripojením zariadenia k napájaniu skontrolujte, či je dodávané napätie zhodné s menovitým napätím uvedeným v návode.

Správna likvidácia produktu:

Symbol preškrtnutého koša znamená, že tento výrobok nemôže byť vyhodnený s iným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby sme sa vyhli prípadnému ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia vyvolaného nekontrolovaným ukladaním odpadov, je potrebné ho odovzdať na recykláciu a propagovať tak udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

Na vrátenie produktu, ktorý už doslúžil, použite systém odberu a skladovania zariadenia tohto typu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol zakúpený. Bude potom podrobený recyklácii priaznivej k životnému prostrediu.

Switch PoE PFS4307-4ET-96 je zariadenie priemyselného typu, ktoré zaisťuje plynulý sieťový prenos s rýchlosťou 10 / 100 Mbps. Zariadenia tohto typu môžu byť používané v inštaláciách realizovaných v priemyselných objektoch za nepriaznivých podmienok, ako je vysoká alebo nízka teplota.

Pozor! SFP port vyžaduje modul SFP, ktorý máme v našej ponuke.



Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T + Hi-PoE (802.3bt) / PoE (802.3af/at), • 3 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at), • 3 x port SFP 1000 Base-X
Správa:	✓
Prenosová rýchlosť:	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps - 4 Porty LAN & PoE, • 1000 Mbps - 3 Porty SFP - Uplink
Maximálny výstupný výkon:	<ul style="list-style-type: none"> • 30 W / port PoE @ PoE (802.3af/at), • 90 W @ Hi-PoE (802.3bt)
Maximálny celkový výkon:	96 W
Prevádzkové režimy:	<ul style="list-style-type: none"> • Long Distance PoE On : 250 m, 10 Mbps • Long Distance PoE Off : 100 m, 100 Mbps
Tabuľka MAC adries:	8k



Návod na obsluhu

Kód: PFS4307-4ET-96
PRIEMYSELNÝ SWITCH POE **PFS4307-4ET-96** 4-PORTOVÝ + SFP DAHUA

Vybrané vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">• Podpora IEEE802.1Q VLAN - Port Based VLAN, Počet identifikátorov : 31• Watchdog PoE• Inteligentná správa napájania PoE - zariadenie kontroluje spotrebu energie na jednotlivých portoch• Zariadenie podporuje 8-pinové napájanie• Spanning Tree STP/RSTP• Statický / dynamický routing• Ovládanie toku dát (802.3x)• IGMP Snooping V1/V2• ARP• Klient DHCP• Určenie prioritného frontu: SP, WRR, SP+WRR• ochrana pred atmosférickými výbojmi a rozdiely potenciálov medzi zariadeniami• Tlačidlo RESET• Navrhnutý na priemyselné použitie v širokom rozsahu teplôt.
Diódy LED:	Power, Link/Act, PoE
Zostava:	Desktop, Pripojnica DIN (TS-35)
Napájanie:	<ul style="list-style-type: none">• 48 ... 57 V / 2 ... 1.68 A• 53 V DC / 1.81 A (adaptér je súčasťou balenia)
Prevádzková teplota:	-30 °C ... 65 °C
Hmotnosť:	0.63 kg
Rozmery:	100 x 42 x 150 mm
Výrobca / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky

Predný panel:



Pohľad zo strany pripevnenia:



Príkion (zásuvka a svorky):



V sade:



BALENIE

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnosť: 0 kg
---------------------------	------------------------