

Brīdinājums!

Lūdzu, iepazīstieties ar šī materiāla lietošanas instrukciju, jo tā satur svarīgus drošības norādījumus ierīces instalācijas un lietošanas laikā.

Ierīci nedrīkst izmantot personas, kas nav iepazinušas ar lietošanas instrukciju.

Saglabājiēt instrukciju izmantošanai nākotnē. Ierīci drīkst izmantot vienīgi lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem.

Izsaiņojiet ierīci pirms tās ieslēgšanas. Pēc iesaiņojuma noņemšanas pārliecinieties, ka ierīce ir labā tehniskā stāvoklī

Ja izstrādājums ir bojāts, to nedrīkst izmantot pirms ierīce nav salabota.

Produkts ir paredzēts izmantošanai komerciāliem nolūkiem un mājāsaimniecības vajadzībām, bet to nedrīkst izmantot pretēji paredzētajam mērķim.

Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies instrukcijas norādījumu neievērošanas gadījumā. Rekomendējam ievērot augstāk minētos darba drošības, ierīces lietošanas un uzturēšanas norādījumus. Tādā veidā nodrošināsi drošību un izvairīsies no ierīces bojājumiem.

Ražotājs un piegādātājs nenes atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar produktu, tai skaitā finansiāla un nemateriāla rakstura zaudējumiem, peļņu, ienākumiem, datiem, ar produkta un tā saistīto produktu izmantošanas gandarījumu - netiešiem, nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem. Augstāk minētos nosacījumus piemēro zaudējumiem un bojājumiem attiecas uz:

1. Produkta vai ar to saistīto produktu kvalitātes pasliktināšanās vai darbības trūkums bojājumu rezultātā, kā arī piekļuves trūkums produktam, kas nodots remontā un izraisījis pārtraukumu, lietotāja laika zaudējumu vai pārrāvumu saimnieciskajā darbībā;
2. Nepareizi produkta vai ar to saistīto produktu darbības rezultāti;
3. Tas attiecas uz zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar jebkuru juridisku kategoriju, ieskaitot nolaidību un citiem zaudējumiem, līguma izbeigšanu, izteiktu vai netiešu garantiju un stingru atbildību (pat tad, ja ražotājs vai piegādātājs tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību).

Drošības līdzekļi:

Īpaša uzmanība projektēšanas laikā tikusi veltīta ierīces kvalitātes standartiem, par vissvarīgāko faktoru izvirzot ierīces lietotāja drošību.

Ierīci jāaizsargā no saskares ar kodīgiem, viskoziem un plankumus veidojošiem šķidrumiem.

Šī ierīce ir projektēta tādā veidā, lai tā atsāktu darbību pēc barošanas atjaunošanas elektroenerģijas padeves pārtraukuma laikā.

Uzmanību! Ieteicams izmantot aizsardzību ierīces papildu aizsargāšanai pret iespējamām pārsprieguma sekām, kas varētu rasties instalācijā. Pārsprieguma aizsardzība ir efektīva aizsardzība pret nejausu instalācijas spriegumu, kas ir augstāks par nomonālo. Uz bojājumiem, ko radījis augstāgs spriegums, nekā paredz instrukcija, neattiecas garantijas nosacījumi.

Pirms transportēšanas izslēdziet ierīci.

Pirms ierīces pieslēgšanas barošanas tīklam pārliecinieties, vai norādītais spriegums atbilst nominālajam spriegumam, kāds norādīts lietošanas instrukcijā.

Pareiza produkta utilizācija:

Pārsvītrots atkritumu konteiners norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai izvairītos no draudiem apkārtējai videi vai veselībai, ko izraisa nekontrolēta atbrīvošanās no atkritumiem, nogādājiēt ierīci otrreizējai pārstrādei, kas nodrošina ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Nolietotā izstrādājuma atgriešanai, izmantojiēt šāda veida iekārtu savākšanas un apglabāšanas sistēmas vai saziņieties ar ierīces pārdevēju. Ierīce tiks nodota otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

Digitālais videoierakstītājs BCS-V-XVR0801-4KE-AI ar interfeisu AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP un CVBS, tā ir profesionāla ierīce, kas tiek izmantota videonovērošanas instalācijās s. Videoreģistrators ir saderīgs ar SMD Plus tehnoloģiju, kas palīdz filtrēt kļūdainas signalizācijas, atpazīstot personas un transportlīdzekļus.

Izvēlne ir izstrādāta viesiem lietotājiem saprotamā veidā, pat iesācēji spēji viegli operēt un ievadīt video ierakstītāja iestatījumu izmaiņas.





Lietošanas instrukcija

Kods: BCS-V-XVR0801-4KE-AI

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REJESTRATORS **BCS-V-XVR0801-4KE-AI** 8 KANĀLI BCS View

Standarts:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Video ieejas:	8 gab. BNC
Video izejas:	• 1 gab. HDMI 4K • 1 gab. VGA • 1 gab. CVBS - Ligzda BNC
Audio ieeja:	• 1 gab. CINCCH, • 8 gab. Coaxial audio - Audio atskaņošana, izmantojot koaksiālo kabeli
Audio izeja:	1 gab. CINCCH
Attēla kompresijas metode:	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Ierakstītā attēla izšķirtspēja:	• HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 , 5 Mpx - 2960 x 1665 (3K) , 3 Mpx - 1920 x 1536 ; • AHD / HD-TVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 ; • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ; • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160
Ierakstīšanas ātruma regulāciju:	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 8 Mpx @ 1 ... 8 kadru nomaiņas ātrums 5 Mpx @ 1 ... 12 kadru nomaiņas ātrums 3.7 Mpx @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums 3 Mpx @ 1 ... 18 kadru nomaiņas ātrums 1080p @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 720p @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 960H @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums katram no kanāliem
Darba režīms:	8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 8 x IP
Ierakstīšanas režīmi:	Manuāla, kustības noteikšana, grafiks
Atbalstītie cietie diski:	1 x 10 TB SATA
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem:	Rezerves pārkopēšana USB (pendrive, ārējo disku)
Ierakstu meklēšana un atskaņošana:	Ierakstu meklēšana laika līnijā vai failu sarakstā: atskaņošana uz priekšu, ātrāk, lēnāk. 1/4/8 kanālu sinhronā atskaņošana
Tīkla interfeiss:	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-TX
Tīkla funkcijas:	Pilnīgs tīkla atbalsts, Ierakstu kopēšanas tālvadība, Iebūvēts tīmekļa serveris max. 64 on-line lietotāji
Tīkla protokoli:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Default adrese IP:	DHCP vai 192.168.1.64
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā

Pieklūve mobilajam telefonam:	Ports: 8000 vai pieklūve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija BCS Manager • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija BCS Manager
Pārlūka pieklūves porti:	80
Pieklūves porti, izmantojot PC aplikāciju:	554 RTSP, 8000 - aplikācija CMS
Pieklūves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	8000
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Galvenā plūsma • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Blakus plūsma
USB:	• 1 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	—
PTZ galviņu rotācijas kontrole:	• Vadība saderīga ar coax HD-TVI • RS-485 - PELCO-D/P
Kustības atklāšana:	Ekrāna sadale : 22 x 18 kustības zonās
Izvēlētās funkcijas:	• Inteliģenta attēla analīze : ielaušanās, līnijas šķēršošana • SMD PLUS - objekta meklēšana, kas klasificēts kā: cilvēks, mehānisks transportlīdzeklis
Peles apkalpe:	✓
Komplektā IR tālvadības pults:	—
Energoapgādes avots:	12 V DC / 2 A (komplektā strāvas adapteris)
Patērētā jauda:	max. 15 W
Krāsa:	Melns
Svars:	1.24 kg
Izmērs:	315 x 250 x 45 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ungāru, itāļu
Ražotājs / Marka:	BCS View
Garantija:	3 gadi

Priekšējais panelis:



Aizmugurējais panelis:



Komplektā:



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------