

Koda: ISC-PPR1-WA16G

DUALNI MIKROVALOVNI DETEKTOR + PIR **ISC-PPR1-WA16G** BOSCH

Digitalni dualni detektor opremljen s tirom detekcije PIR in mikrovalov. Če se aktivira detektor PIR, detekcija MW pa potrdi sprožitev detektorja PIR, se tedaj do alarmne centrale pošlje alarmni signal. Naprava je namenjena za zaščito prostorov, v katerih vladajo neugodni pogoji - npr. preprih ali intenzivna konvekcija, npr. prostorov s kamini ali z ventilacijskim ogrevanjem.



Uporaba:	Notranja
Piroelement:	Dvojni
Vrsta senzorja:	Pasivna infra rdeča (PIR) in mikroval (MW)
Zaseg:	16 x 21 m
Kot detekcije:	87 °
Regulacija senzitivnosti:	S potenciometrom - Mikroval (MW)
Avtodiagnostika:	✓
Alarmni izhodi:	NO/NC
Odpornost na živali:	—
Funkcija pred alarma:	—
Maksimalna obremenitev izhodov:	25 V DC / 125 mA
Digitalna kompenzacija temperature:	✓
Napajanje:	9 ... 15 V DC
Maksimalna poraba toka:	18 mA
Delovna temperatura:	-10 ... 55 °C

Izbrane značilnosti:	• MANTIS - Patentirana tehnologija aktivnega "antimaskinga" • Trifokusna optika "TriFocus"
Stopnja zaščite:	EN50131-2-2 Grade 3
Teža:	0.19 kg
Dimenzije:	70 x 136 x 59 mm
Garancija:	2 leta