

Attention !

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi inclus à ce dossier, car il contient des informations de sécurité importantes concernant l'installation et l'utilisation de l'appareil.

Les personnes qui n'ont pas lu le mode d'emploi, ne doivent pas utiliser l'appareil.

Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. L'appareil doit être utilisé uniquement aux fins définies dans le présent mode d'emploi.

L'appareil doit être déballé avant sa mise en marche. Après avoir enlevé l'emballage, assurez-vous que l'appareil est en bon état.

En cas de produit défectueux, il ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il soit réparé.

Le produit est conçu pour un usage domestique ou commercial et il n'est pas être utilisé pour d'autres finalités que celles spécifiées dans le mode d'emploi.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des principes énoncés dans le présent mode d'emploi.

Nous vous recommandons donc de procéder tout en respectant les règles de sécurité, d'utilisation et d'entretien de l'appareil. De cette façon, vous assurez votre sécurité tout en évitant les dommages de l'appareil.

Le fabricant/le fournisseur n'est pas responsable de toute perte ou de dommages liés au produit, y compris les pertes économiques ou immatérielles, les pertes de profits et de revenus ou l'insatisfaction due à l'utilisation du produit ou tout autre produit lié à l'appareil. Les règles ci-dessus s'appliquent indépendamment du fait que la perte ou l'endommagement du produit se réfère à :

1. La détérioration de la qualité et le dysfonctionnement du produit ou de ces accessoires en raison de dommages ainsi que l'absence d'accès au produit dédié à la réparation qui ont provoqué un arrêt, une perte de temps ou une interruption d'activité ;
2. Des performances insuffisantes du produit ou de ses accessoires ;
3. Les pertes ou les dommages selon une quelconque disposition juridique, y compris la négligence et les autres dommages, la rupture du contrat ou de la garantie expresse et implicite, la responsabilité stricte (même si le fabricant ou le fournisseur a été notifié sur la possibilité de l'apparition de ce type de dommages).

Mesures de sécurité:

Une attention particulière a été accordée aux normes lors de la conception de l'appareil, où le facteur le plus important était d'assurer la sécurité dans l'utilisation.

L'appareil doit être protégé contre tout contact avec des fluides corrosifs et des substances souillantes ou visqueuses.

L'appareil a été conçu de sorte qu'il puisse redémarrer en cas de la remise de l'alimentation après une interruption électrique.

Attention ! Il est recommandé d'utiliser une protection pour mieux protéger les appareils contre les surtensions éventuelles produites dans les installations. Les protections contre surtensions protègent efficacement contre les tensions supérieures aux valeurs nominales. Les dommages causés par les tensions supérieures ne sont pas couverts par la garantie.

Débranchez l'appareil avant son transport.

Avant de brancher l'appareil, vérifiez si la tension fournie est conforme à la tension nominale indiquée dans le mode d'emploi.

L'utilisation du produit conforme:

Le symbole "de la poubelle barrée" signifie que ce produit ne peut pas être jeté à la poubelle avec d'autres ordures ménagères dans toute l'UE. Pour éviter le risque possible pour l'environnement ou la santé causé par l'élimination des déchets, il faut l'éliminer dans une structure de recyclage appropriée en favorisant de cette façon l'utilisation durable des ressources naturelles.

Pour éliminer le produit usé, vous pouvez profiter du système de réception et de dépôt de ce type d'appareil ou contactez directement le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Il sera soumis à la procédure de recyclage respectueuse pour l'environnement.

L'enregistreur numérique DHI-XVR7204AN avec interface AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP et CVBS est un appareil professionnel utilisé dans les installations de vidéosurveillance.

Le menu a été conçu de manière à faciliter à tout utilisateur, même débutant la navigation et l'introduction de modifications dans les réglages de l'enregistreur.





Mode d'emploi

Code: DHI-XVR7204AN

ENREGISTREUR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **DHI-XVR7204AN** 4 CANAUX DAHUA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Entrées vidéo:	4 pcs BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Sorties vidéo:	1 pcs HDMI 1 pcs VGA
Entrées audio:	1 pcs CINCH
Sorties audio:	1 pcs CINCH
Méthode de compression d'images:	H.264 / H.264+
Nombre de niveaux de la compression:	6
La résolution de l'image enregistrée:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080, 1280 x 720 • AHD-L / PAL : 960 x 576, 720 x 576 • IP : max. 2592 x 1944
Vitesse totale maximale d'enregistrement:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 100 images/sec. @ 1920 x 1080 px, 100 images/sec. @ 1280 x 720 px, • AHD / PAL : 100 images/sec. @ 960 x 576 px, 100 images/sec. @ 720 x 576 px • IP : 150 images/sec. @ 2592 x 1944 px
Réglage de la vitesse d'enregistrement:	1 ... 25 images/sec. @ 2592 x 1944 px - IP 1 ... 25 images/sec. @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 images/sec. @ 1280 x 720 px 1 ... 25 images/sec. @ 960 x 576 px 1 ... 25 images/sec. @ 720 x 576 px à attribuer sur chaque canal
Mode de travail:	• 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p • 3 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 1 x IP @ 5 Mpx • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 2 x IP @ 5 Mpx • 1 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 3 x IP @ 5 Mpx • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL / TCP/IP + 2 x IP @ 5 Mpx Tous les modes permettent de combiner des caméras différentes AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Mode d'enregistrement:	Manuel, détection de mouvement, planning
Modèles de disques durs pris en charge:	2 x 6 TB SATA
Archivage des supports externes:	Capture d'une image ou d'un enregistrement de l'archive à l'aide d'une clé USB
Recherche et reproduction des enregistrements:	Recherche des enregistrements + ligne de temps avec le type d'enregistrement. Vitesse de lecture: en avant, ralentissement, accélération, pas à pas Recherche avancée (à la seconde)
Fonctions de réseau:	Programme client et navigateur IE: aperçu en direct, lecture et archivage des enregistrements, configuration partielle des paramètres de l'enregistreur
Accès du téléphone portable:	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite DMSS • iOS (iPhone): Application gratuite DMSS
Entrées/Sorties d'alerte:	—
Commande des têtes tournantes PTZ:	Caméra IP Speed Dome Le contrôle conforme avec coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P et autres
Détection de mouvements:	Division de l'écran en zones : 22 x 18 champs de détection

Fonctions sélectionnées:	Analyse de l'image intelligente : dépassement de la ligne, dépassement de la ligne, objet abandonné/manquant, détection du visage
Manipulation avec une souris:	✓
Télécommande IR inclut:	—
Alimentation:	12 V DC / 4 A (chargeur fourni)
Couleur:	Noir
Poids:	1.55 kg
Dimensions:	375 x 285 x 53 mm
Langues:	anglais, bulgare, tchèque, finnois, grec, polonais, roumain, serbe, slovène, hongrois
Pays d'origine:	Chine
Fabricant/Marque:	DAHUA
Garantie:	3 ans

Panneau frontal:



Vue du derrière:



Dans le kit:



EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
--	------------------



Mode d'emploi

Code: DHI-XVR7204AN

ENREGISTREUR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **DHI-XVR7204AN** 4 CANAUX DAHUA
