

Hoiatus!

Palun tutvuge tootega kaasapandud kasutusjuhendiga hoolikalt, sest see sisaldab olulist ohutusala teavet seadme paigalduse ja kasutamise kohta.

Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes on lugenud kasutusjuhendi läbi.

Kasutusjuhend tuleb hoida alles, sest seda võib minna tulevikus tarvis. Seadet tuleb kasutada ainult kasutusjuhendis toodud eesmärkidel.

Enne seadme kasutuselevõttu tuleb see pakendist välja võtta. Pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seade on töökorras.

Kui seadmel esineb defekte, siis ei tohi seda enne parandamist kasutada.

Toode on mõeldud kodu- ja kommertskasutuseks ning seda ei tohi kasutada muul kui ettenähtud eesmärgil.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud kasutusjuhendi reeglite mittejärgimisest, seega soovime seadme kasutamisel ja hooldamisel lähtuda eelpoolnimetatud ohutusreeglitest. Sel viisil tagate enda ohutuse ja vältite seadme kahjustamist.

Seadme tootja ja tarnija ei vastuta kaudsete või ettenägematute kahjude eest, mis tulenevad seadme kasutamisest, kaasa arvatud rahaline või immateriaalne kahju, saamata jäänud kasum või sissetulek, andmete kaotsimine, toote kasutamisest saadava naudingu puudumine või muud tootega seotud toodete kahjud. Eelmises lauses mainitud sätteid kohalduvad järgnevatele kahjudele:

1. Toote või sellega seotud muu toote kvaliteedi langus või tööviime vähenemine kahjustuse tõttu või puudulik ligipääs seadmele remonttööde tegemise ajal, mis põhjustab kasutajale ajalist kulu või äritegevuse katkemist;
2. Toote või tootega seotud muude toodete väär toimimine;
3. Eelpoolmainitu kehtib ka kahjude kohta mis tahes legaalses kategoorias, kaasa arvatud hooletus ja muud kahjud, lepingute lõpetamine, sõnaliselt väljendatud või iseenesest mõistetav garantii ja absoluutne vastutus (isegi kui tootjat või tarnijat on selliste kahjustuste võimalikkuse eest hoiatatud).

Ohutusmeetmed:

Seadme projekteerimisel pöörati erilist tähelepanu kvaliteedistandarditele, mille kõige tähtsam eesmärk on tagada seadme ohutu kasutamine.

Vältida tuleb seadme kokkupuudet söövitavate, värvivate või kleepuvate vedelikega.

Seade on projekteeritud nii, et voolukatkestuse lõppedes see taasalustab ise töötamist.

Tähelepanu! Soovitame kasutada täiendavaid kaitsevahendeid, et kaitsta paigaldistes esinevate ülepinge eest.

Liigpingekaitse kaitsevad tõhusalt olukordades, kus seadmesse jõuab nimipingest kõrgem pinge. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mille on põhjustanud seadet läbinud pinge, mis on kõrgem kui nimipinge.

Enne seadme transportimist lülitage see välja.

Enne seadme ühendamist toiteallikaga kontrollige, kas toitepinge vastab kasutusjuhendis määratud nimipingele.

Toote korrektne kõrvaldamine:

Läbikriipsutatud prügikasti kujutis tähendab, et toodet ei tohi kogu Euroopa Liidus visata ära koos olmeprügiga. Jäätmete sorteerimata minemaviskamisest tingitud keskkonna- ja tervisekahjude ärahoidmiseks tuleb toode anda üle taastöötluseks, et propageerida loodusressursside kestlikku kasutamist.

Kasutatud toote kõrvaldamiseks kasutage seda tüüpi seadmete jaoks ette nähtud kogumis- ja kõrvaldamissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. Niimoodi tagate seadme keskkonnahoidliku kõrvaldamise.

DHI-XVR5416L digitaalsalvesti koos AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP ja CVBS liidestega on professionaalne valvesüsteemides kasutatav seade.

Menüüsuvandite ülesehitus on loodud arvestades kõigi kasutajatega, ka algajataga, et võimaldada neil navigeerida ja muuta DVR-i parameetreid muretu.





Kasutusjuhend

Kood: DHI-XVR5416L

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR **DHI-XVR5416L** 16 KANALIT DAHUA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Videosisendid:	16 tk BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Videoväljundid:	• 2 tk HDMI • 1 tk VGA • 1 tk BNC
Helisisendid:	4 tk BNC
Heliväljundid:	1 tk BNC
Kujutise pakkimisviis:	H.264 / H.264+
Pakkimistasandite arv:	6
Salvestiste resolutsioonid:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080, 960 x 1080, 1280 x 720 • AHD-L / PAL : 960 x 576, 720 x 576 • IP : max. 2592 x 1944
Maksimaalne kaadrisagedus:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 240 kaadrit/s @ 1920 x 1080 px, 400 kaadrit/s @ 1280 x 720 px, • AHD / PAL : 400 kaadrit/s @ 960 x 576 px, 400 kaadrit/s @ 720 x 576 px • IP : 600 kaadrit/s @ 2592 x 1944 px
Salvestuskiiruse muutmine:	1 ... 25 kaadrit/s @ 2592 x 1944 px - IP 1 ... 15 kaadrit/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kaadrit/s @ 960 x 1080 px 1 ... 25 kaadrit/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kaadrit/s @ 960 x 576 px 1 ... 25 kaadrit/s @ 720 x 576 px igale kanalile
Töörežiimid:	• 16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p • 15 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 1 x IP max. 5 Mpx • 14 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 2 x IP max. 5 Mpx • 13 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 3 x IP max. 5 Mpx • 12 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 4 x IP max. 5 Mpx • 11 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 5 x IP max. 5 Mpx • 10 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 6 x IP max. 5 Mpx • 9 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 7 x IP max. 5 Mpx • 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 8 x IP max. 5 Mpx • 7 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 9 x IP max. 5 Mpx • 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 10 x IP max. 5 Mpx • 5 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 11 x IP max. 5 Mpx • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 12 x IP max. 5 Mpx • 3 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 13 x IP max. 5 Mpx • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 14 x IP max. 5 Mpx • 1 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 15 x IP max. 5 Mpx • 16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL / TCP/IP + 8 x IP max. 5 Mpx Kõik režiimid võimaldavad mis tahes kombinatsiooni AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL kaameratele
Salvestusrežiimid:	Käsitsi, liikumistuvastus, graafik
Ühilduvad kõvakettad:	4 x 8 TB SATA + 1 x eSATA
Välised salvestusseadmed varundamiseks:	Salvestage üksikuid kaadreid ja terveid salvestisi DVR-i kettalt USB-kettale
Salvestuste otsimine ja esitamine:	Salvestiste otsimine: aja ja salvestite tüübi järgi. Taasesitus: edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt, astmeliselt Edasijõudnud otsing (ühesekundilise täpsusega)

Võrgufunktsioonid:	Võrgukliendi tarkvara või brauser IE: reaajas esitus, salvestiste taasesitus ja otsimine, salvesti parameetrite osaline häälestamine
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS
Häiresisendid/-väljundid:	16 / 6
PTZ-kontroll:	Kiired IP-kuppelkaamerad Juhtimine ühildub coax PTZ HD-CVI-ga RS-485 - PELCO-D/P
Liikumistuvastus:	Ekraani jagamine : 22 x 18 liikumistsoonideks
Põhiomadused:	Intelligentne pildianalüüs : joone ületamise tuvastamine, joone ületamise tuvastamine, unustatud/puuduv objekt, näotuvastus
Hiire tugi:	✓
IR kaugjuhtimispult kuulub komplekti:	—
Toitevarustus:	100 V ... 240 V AC
Voolutarve:	≤ 30 W (ilma HDD-deta)
Värv:	Must
Kaal:	4.7 kg
Mõõtmed:	440 x 417 x 76 mm
Saadaolevad keeled:	inglise
Päritoluriik:	Hiina
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	3 aastat

Esipaneel:



Vaade tagant:



Komplektis:



PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm

Brutokaal: 0 kg