

Code: BCS-L-NVR0401-4KE-4P

IP-AUFNEHMER **BCS-L-NVR0401-4KE-4P** 4 KANÄLE, 4 PoE BCS Line

Netto: **137.24 EUR** Brutto: **163.32 EUR**

Der BCS-L-NVR0401-4KE-4P Digital-Recorder ist ein Gerät, das in den IP Überwachungs-Installationen eingesetzt wird. Die Aufnahme erfolgt im H.265 / H.264 Standard, der eine bessere Bildqualität bei Verwendung minimalen Netzwerkdurchlasses und Speicherplatzes ermöglicht.



SPEZIFIKATION

Standard:	TCP/IP
Unterstützte Auflösungen:	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
Video-Ausgänge:	1 Stk. HDMI 4K 1 Stk. VGA
Audio Bedienung:	4 Kanäle - Audio von der Kamera
Audio-Eingänge:	1 Stk. CINCH
Audio-Ausgänge:	1 Stk. CINCH
Bild-Kompressionsmethode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Unterstützte Festplatten:	1 x 10 TB SATA
Aufnahmemodi:	Manuell, Bewegungsmelder, Zeitplan
Netzwerkprotokolle:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, SADP, IP Search, P2P
Archivierung auf externen Datenträgern:	Archivierung zu USB-Stick (Pendrive, externe Festplatte)
Standard-Login / Administrator-Passwort:	admin / - Das Administrator-Kennwort ist bei der ersten Inbetriebnahme einzustellen
Standardmäßige IP Adresse:	192.168.1.64
Zugangsport via www:	80
Zugangsport via App am PC:	Port: 8000 oder Zugriff über die Cloud
Zugangsport via mobile App:	8000
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none">• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Hauptstrom• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Hilfsstrom
Suche und Wiedergabe von Aufnahmen:	<ul style="list-style-type: none">• Suche von Aufnahmen nach Zeit und Ereignistyp. Wiedergabe: nach vorne, nach hinten, Beschleunigung, Verlangsamung der Aufnahme• Gleichzeitige Wiedergabe der Aufnahmen von max. 4 Kameras @ 1080p
Bitrate:	max. 80 Mbps
Netzwerkfunktionen:	<ul style="list-style-type: none">• Eingebauter Webserver• CMS App• Live Bildansicht, Wiedergabe von Aufnahmen, Archivierung von Aufnahmen, Fernzugriff

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

ONVIF:	✓
Zugriff vom Mobiltelefon:	Port: 8000 oder Zugriff über die Cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis-App BCS Manager • iOS (iPhone): Gratis-App BCS Manager
Alarm-Ein- und Ausgänge:	—
PTZ-Drehkopf-Steuerung:	IP-Speed-Dome-Kameras
USB:	2 Stk. USB 2.0
Bewegungsmelder:	✓
Intelligente Bildanalyse:	✓
Ausgewählte Funktionen:	Die Funktionen können beim Einsatz des Rekorders in Verbindung mit diese Funktionen unterstützenden Kameras genutzt werden. <ul style="list-style-type: none"> • Fortgeschrittene Funktionen des peripheren Schutzes: Eindringen, Überschreiten der Linie unter Berücksichtigung gesonderter Regeln für Fahrzeuge und Fußgänger, • Gesichtserkennung, • SMD PLUS - Suche nach einem als: Mensch, Kraftfahrzeug, Fahrzeug ohne Motor klassifizierten Objekt • Privatzenen
Bedienung per Maus:	✓
IR-Fernbedienung im Set enthalten:	—
Arbeitstemperatur:	-10 °C ... 55 °C
Switch PoE:	Eingebauter 4-Port PoE Schalter, 25.5 W / Kanal
Maximale Switch-Gesamtbelastung:	36 W
Energieversorgung:	48 V DC / 1.25 A (Netzteil im Set enthalten)
Gewicht:	0.89 kg
Maße:	260 x 232 x 48 mm
Unterstützte Sprachen:	Polnisch, Englisch
Hersteller/Marke:	BCS Line
Garantie:	3 Jahre

PRÄSENTATION

Vorderes Bedienfeld:



Hinteres Bedienfeld:



Im Set:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



VERPACKUNG

Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm	Bruttogewicht: 0 kg
---------------------------------------	---------------------

