




	KARDBORREBAND ON-OFF-TAPE/1MX20/WHITE TESA	VINKLAT UTTAG LE-50106 230 V 16 A LEGRAND	IMPULS BUFFER-NÄTADAPTER PSBEN-5012C
			
	3.37 CHF 3.37 CHF	4.25 CHF 4.25 CHF	244.19 CHF 244.19 CHF
Nätadaptertyp	Transformator
Märkspänning	...	230 V / 50 Hz	...
Längd	1 m
Ingående spänning	230 V AC
Max strömkapacitet	...	16 A	...
Bredd	20 mm
Jordning	...	✓	...
Utgående spänning	11 V ... 13.8 V (buffertdrift)
Elkabel	...	max. 3 x 2.5 mm ²	...
Monteringsmetoder	självhäftande tejp
Max. utström (totalt)	5 A (max)
Plintar	...	skruvplintar	...
Uttag typ	...	CEE 7/5	...
Färg	Vit	Grå	...
Batteriets laddningsström	0.6 A / 1.5 A / 2.2 A / 3 A omställbar
Kraft	78 W
Antal utgångar	1
Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • LED-display • Mikroprocessorbaserade automationssystem • Smart styrning av nätadapters utgående effektnivå • Gratis "PowerSecurity" program som övervakar nätadapters driftparametrar • Kontroll av utgående spänning • Kontroll av lastström
Skydd	<ul style="list-style-type: none"> • Kortslutningsskydd • Överbelastningsskydd • Överspänning • Överhettning • Antisabotage • Anslutning med omvänd polaritet • Urladdningsskydd • Överladdningsskydd

Adapterns drift kontroll	<ul style="list-style-type: none"> • Signalering av nät strömförsörjning AC • DC utspänning signalering DC • EPS FLT-utgång - meddelar fel på AC strömförsörjning • APS FLT utgång - Indikering av fel på batteri • PSU FLT utgång - Indikering av fel på nätadapter • Visning av felkoder inklusive historik
Platsen för batteri	12V/17Ah
Max. batterimått	300 x 190 x 100 mm
Uppfyllda standarder	PN-EN50131-6, 1÷3
Drifttemperatur / relativ luftfuktighet	-10 ... 40 °C / 20 ... 90 %
Vikt	0.029 kg	0.038 kg	6.01 kg
Dimension	...	Ø 43 x 84 mm	335 x 353 x 110 mm
Tillverkare/Varumärke	TESA	LEGRAND	PULSAR
Garanti	2 år	2 år	2 år