

Codice: FH-3001R

## GENERATORE DI CORRENTE **FH-3001R** 2500 W Honda GX 200 FOGO

Un generatore di corrente con avviamento manuale sarà perfetto per l'alimentazione di emergenza di: caldaia per riscaldamento centralizzato, casa, ufficio, campeggio, attrezzature industriali, nonché su barche e yacht. Il motore Honda utilizzato nel generatore garantisce un'elevata affidabilità e un'elevata efficienza di lavoro.

Gli stabilizzatori in gomma e i supporti del motore del generatore di corrente smorzano le vibrazioni e riducono al minimo il rumore.

Il generatore è dotato di un sistema di regolazione automatica della tensione AVR, che consente di eliminare in larga misura le fluttuazioni di tensione avverse.



|   |  |
|---|--|
| Potenza nominale:                           | 2500 W   |
| Tensione di uscita:                         | 230 V AC   |
| Numero di prese di rete:                    | 2 unità - monofase   |
| Voltmetro incorporato:                      | —  |
| Frequenza di uscita:                        | 50 Hz  |
| Stabilizzazione della tensione:             | AVR  |
| Uscita 12V DC:                              | —  |
| Potenza del motore:                         | 5.8 CV   |
| Cilindrata del motore:                      | 196 cm <sup>3</sup>  |
| Tipo di motore:                             | Honda GX 200<br>1 cilindro, a 4 tempi, a benzina, raffreddamento ad aria |
| Avviamento del motore:                      | Manuale  |
| Livello di rumore durante il funzionamento: | 96 dB  |
| Consumo medio di combustibile:              | 1.4 l/ora  |
| Capacità del serbatoio di combustibile:     | 3.1 l  |
| Indicatore del livello di combustibile:     | —  |
| Peso:                                       | 36.5 kg  |
| Dimensioni:                                 | 580 x 395 x 405 mm   |



## SCHEMA TECNICA

|                      |   |
|----------------------|---|
| Costruttore / Marca: | FOGO  |
| Garanzia:            | <b>3 anni</b> - La condizione è quella di effettuare il servizio di assistenza a pagamento ogni anno - un'ispezione in garanzia presso i centri assistenza autorizzati Honda o FOGO. Altrimenti 12 mesi |

