

Koodi: ACAR-S8-DUAL

VIRTALÄHDELISTA **ACAR-S8-DUAL**

Syöksyaaltosuojaukset vähentävät niiden vahinkojen riskejä, joita virtalinjojen aaltoilut aiheuttavat televisioissa, radiossa, tietokoneessa tai muissa sähkövarusteissa. ACAR-S8-DUAL on virtakytkin, jossa on sisäänrakennettu valomerkki, joka ilmoittaa virtajännitteestä lähdöissä. Sulakkeet suojaavat kaikkia oikosulkuja ja virran aaltoiluja vastaan. Virran kuormitus 10A.

Pistorasialista on varustettu 3 pistorasialla, joissa on jatkuva virta ja 5 pistorasialla, jotka on irrotettu syöttöjännitteestä kytkimen avulla. Tämän ratkaisun avulla voit välttää useamman kuin yhden pistorasialistan käytön, kun on tarve irrottaa vain osa laitteista verkosta (esim. televisio tai tietokone) ja jättää virransyöttö muille (esim. reitittimelle).



Maksimijännite:	230 V AC / 50 Hz
Nimellinen lastausvirta:	10 A (yhteensä)
Nimellinen jännite ylijännitesuoja:	250 V / 50 Hz
Syöksyaaltosuojaimen suojataso:	≤ 1.3 kV (L/N)
Lähtöjen määrä:	8 maadoitetut lähdöt 10A/250V
Hidas automaattisulake:	✓
Nimellinen purkausvirta:	2 kA (L/N) - 8/20 μ s
Maksimi purkausvirta:	6.5 kA (L/N) - 8/20 μ s
Reaktioaika:	< 25 ns
Kytkin:	kaksoisraide, valomerkillä
Kaapelin pituus:	1.4 m
Kuori:	Muovinen - ei tulenarka
Paino:	0.52 kg
Koot:	445 x 54 x 55 mm
Takuu:	2 vuotta