

Code: ATLO-TB2-TUYA

DOUBLE INTERRUPTEUR TACTILE INTELLIGENT **ATLO-TB2-TUYA** Wi-Fi, Tuya Smart

L'interrupteur ATLO-TB2-TUYA permet d'allumer et d'éteindre l'éclairage sans fil via l'appli ou via l'écran tactile. L'interrupteur peut fonctionner dans deux configurations d'alimentation : 1. le fil neutre N est connecté à la lampe et à l'interrupteur (sans condensateur) 2. le fil neutre N est connecté uniquement à la lampe (avec condensateur). Une caractéristique unique de cet interrupteur est l'absence de nécessité de connecter un fil neutre N, ce qui signifie qu'il peut être utilisé dans des installations traditionnelles sans la nécessité de modifier l'installation électrique existante. Pour que le dispositif puisse fonctionner correctement il faut le connecter au réseau Wi-Fi avec l'accès à l'Internet.

En plus de la commande directe, le dispositif dispose d'un système de marche/arrêt programmable et être associé à divers événements du système. Des scénarios d'action peuvent être créés avec d'autres dispositifs. La commande vocale vous permet de contrôler votre appareil par le biais de commandes vocales Amazon Alexa ou Google Assistant (accès Internet requis).

Tuya est une plateforme de domotique internationale qui relie des milliers de produits développés par différents fabricants. Le système peut prendre en charge tous les protocoles de communication les plus courants tels que Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.

Attention ! Le contrôle de l'appareil et des paramètres de programmation est possible si l'appareil a accès à Internet. Le produit ne peut être associé qu'à un routeur WiFi. 2.4 GHz.

Attention ! Le produit ne convient pas aux boîtes de montage standard d'un diamètre de 60 mm.



Application:	Coopération avec l'éclairage - marche/arrêt
Tension nominale:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Puissance maximale:	300 W (pour toute prise sortie)
Courant nominal:	max. 10 A
Nombre de boutons:	2 (tactile)
Nombre de sorties:	2
Type de connecteur:	bornes vissées
Communication sans fil:	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Accès du téléphone portable:	• Application gratuite Tuya Smart pour Android • Application gratuite Tuya Smart pour iOS

Caractéristiques principales:	• Contrôle local à l'aide d'un bouton physique, • planning, • minuterie, • Établir des scénarios en fonction des différents incidents, • accès à distance, • commande vocale, • Signalisation LED • Panneau de commande tactile illuminé • Le produit ne convient pas aux boîtes de montage standard d'un diamètre de 60 mm.
Boitier:	Plastique + Verre acrylique (pleksiglas)
Couleur:	Blanc
Température de travail:	-20 °C ... 50 °C
Humidité relative de l'air admissible:	≤ 80 %
Poids:	0.134 kg
Dimensions:	86 x 86 x 34 mm
Garantie:	2 ans