

Koodi: DY-14020SDA-PRO

SÄHKÖGENERAATTORI **DY-14020SDA-PRO** 14 kW SENCI Dynamo

Käynnistimellä varustettu generaattori sopii erinomaisesti virtalähteeksi verkon sähkökatkoksen sattuessa tai korvaavana virtalähteenä yrityksessä, rakennustyömaalla, kotona tai työpajassa. Kumiset vakaajat ja moottorityyny sekä moottoritiilan lisävaimennus takaavat alhaisen melutason aggregaatin käytön aikana.

Huomio! Laitetta ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön 24/7. Jos generaattoria käytetään pitkään, sitä ei saa kuormittaa enempää kuin 75% nimellistehosta.

Huomio! Käynnistysakku on oletuksena irti ja ennen ensimmäistä käynnistystä se on kytkettävä käyttöohjeen mukaisesti. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeen.



Nimellisteho:	14 kW , 4.5 kW - yksivaiheista pistorasiaa varten
Suurin teho:	15 kW
Lähtöjännite:	• 230 V AC, • 400 V AC
Lähtöjen määrä:	• 1 kpl - kertavaihe, 32 A IEC 60309, • 1 kpl - kolmivaihe, 32 A IEC 60309
Lähdön taajuus:	50 Hz
ATS kanssa yhteensopiva:	✓
Jännitteen vakauttaminen:	AVR
Sisäänrakennettu:	✓
Taajuusmittaus Hz-yksiköissä:	✓
Moottorin käyttötuntien määrän mittaus:	✓
12V DC lähtö:	—
Moottorin teho:	23 HP

Moottorin kapasiteetti:	1247 cm ³
Moottorityyppi:	dieselmoottori suoraruiskutuksella, 2V95 - V-muotoinen, 2-sylinteri, ilmajäähdytetty
Moottorin käynnistys:	Sähköinen - käynnistin
Meluntaso toiminnan aikana:	72 ... 78 dB
Keskimääräinen polttoaineenkulutus:	1.7 l/t
Polttoainesäiliön kapasiteetti:	26 l
Polttoainemittari:	✓
Pääpiirteet:	• Matalan öljytason merkkivalo • Ylikuormituksen suoja • Toimintaparametrien näyttö : jännite, taajuus, moottoritunteja moottorin viimeisimmän käynnistyksen jälkeen, moottorituntien kokonaismäärä • Akku 12V/60Ah - mukaanlukien
Väri:	Punainen
Paino:	297 kg
Koot:	1160 x 690 x 910 mm
Valmistaja / Merkki:	SENCI / Dynamo
Takuu:	2 vuotta