

Κωδικός: 24V/0.41A-TP-V2

## ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ (SWITCHING ADAPTER) **24V/0.41A-TP-V2** MW POWER

Ερμητικά σφραγισμένο τροφοδοτικό σε περίβλημα από πλαστικό.

Προσοχή! Αν ο προσαρμογέας ισχύος χρησιμοποιείται για συνεχή λειτουργία (24ώρες) το ονομαστικό ρεύμα του προσαρμογέα θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 80% του μέγιστου ρεύματος.



Τύπος προσαρμογέα:	Μεταγωγή
Τάση ισχύος:	100 ... 240 V AC
Περιοχή συχνοτήτων (frequency range):	50 / 60 Hz
Τάση εξόδου:	24 V DC
Ανοχή τάσεως εξόδου:	± 0.5 V
Μέγιστο φορτίο:	0.41 A
Ισχύς εξόδου:	10 W
Αριθμός εξόδων:	1 κομμάτια
Κύρια χαρακτηριστικά:	Δυνατότητα εγκατάστασης σε ηλεκτρικό κουτί 60mm
Τύπος περιβλήματος:	Πλαστικό
"Δείκτης Προστασίας":	IP67
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ... 50 °C
Βάρος:	0.07 kg
Διαστάσεις:	Ø 50 x 23 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	MW POWER



# ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εγγύηση:

2 ετών