

Code: ZS41

SERRURE A COMBINAISON **ZS41** VIDOS

Serrure combinaison externe et autonome avec lecteur RFID.

Fonctionnement autonome de l'appareil permet de :

- Ouvrir avec une carte ou le code PIN.
- Mémoriser les cartes enregistrées ou le code PIN.
- Déclencher la signalisation acoustique et optique.

Les possibilités de l'administrateur sont les suivantes :

- Programmer à l'aide du clavier.
- Enregistrer une nouvelle carte à l'aide du clavier.
- Enregistrer une nouvelle carte et saisir du code PIN.
- Modifier le code PIN de l'utilisateur.
- Ecanner le code PIN de l'utilisateur.
- Fixer l'heure de déverrouillage.
- Restaurer les paramètres par défaut.



Compatibilité avec des cartes:	Unique EM 125kHz
Distance de lecture des cartes:	max. 5 cm
Fonctionnement autonome:	✓
Clavier intégré:	✓
Bouton de sonnette:	✓
Sortie de sabotage:	—
Communication:	Wiegand 26
Alimentation:	12 V DC
Consommation de courant maximale:	60 mA
Charge des contacts de relais:	1 A / 12 V
Caractéristiques principales:	• 2000 utilisateurs indexés • Identification: Carte et/ou PIN • Éclairage bleu des boutons • Sortie NO/NC
Température de travail:	-20 °C ... 50 °C

Humidité relative de l'air admissible:	10 ... 90 % (sans condensation)
Classe d'étanchéité:	IP68
Boitier:	Alliage d'aluminium
Couleur:	Argenté / Noir
Poids:	0.539 kg
Dimensions:	78 x 115 x 24 mm
Fabricant/Marque:	VIDOS
Garantie:	3 ans

