

Код: KONW/QUAD-INVERTO

КОНВЕРТОР TV-SAT **KONW/QUAD-INVERTO**

Конверторът Quad е най-лесното решение за независима работа на 4 тунера използващи сигналите от един сателит. От гледна точка на тунера, такъв конвертор е виждан като обикновен единичен конвертор.



Тип:	Quad
Входна честота:	<ul style="list-style-type: none"> • 10.7 GHz ... 11.7 GHz • 11.7 GHz ... 12.75 GHz
Изходна честота:	<ul style="list-style-type: none"> • 950 - 1950 MHz • 1100 - 2150 MHz
Честота на осцилатора:	9.75 GHz / 10.6 GHz
Коефициент на шум:	0.3 dB
Брой изходи:	4 бр. Гнездо F
Изходен импеданс:	75 Ω
Превключвател LNB:	—
Усилване :	55 dB
Превключване на H/V поляризацията:	13 / 18 V
Смяна на бандовете/превключване/:	22 kHz
Препоръчителна големина на рефлектора:	80 - 90 cm
Диаметър на държача:	40 mm
Производител / Марка:	INVERTO
Тегло:	0.21 kg
Размери:	144 x 90 x 68 mm
Гаранция:	2 години