

Code: AXON-AIR

ÜBERSpannungs-BEGRENZER **AXON-AIR**

Das Gerät dient dem Schutz von Geräten, die an Ethernet 10/100/1000 Mb/s, Netzwerke angeschlossen und mit einem Twisted-Pair-Kabel in laufender Luftlinie miteinander verbunden sind. Das Gerät ist der erste Schutz für Luftleitungen. Sichert jede Leitung im 4-Paar-Kabel und leitet die elektrische Ladung zur Erde ab. Die Bedingung für den richtigen Betrieb von AXON-AIR ist dessen Anschluss an eine funktionierende Erdung oder PE-Schutzleitung.

Beste Effektivität des Überspannungsschutzes wird durch die Anwendung von AXON-AIR an der Außenlinie in Verbindung mit AXON-NET im Gebäudeinneren erzielt.



Nennspannung:	5 V
Max. Spannung:	60 V
Schutzlevel:	1000 V
Nenn-Entladestrom:	2.5 kA (8/20µs)
Maximaler Entladestrom:	5 kA (8/20µs)
Geschützte Kabelpaare:	1-2, 3-6, 4-5, 7-8
Steckdosentypen:	RJ45 (8P8C)
Maße:	66 x 60 x 30 mm
Gewicht:	0.08 kg
Garantie:	2 Jahre