

Code: OR-CR-213

KONTAKTLOSER SCHALTER **OR-CR-213** AC 230V

Der Schalter aktiviert den Stromkreis im Moment der Registrierung einer Bewegung. Die Ausschaltung erfolgt nach dem Ablesen einer weiteren Bewegung durch den Sensor.

OR-CR-213 ist ideal für die Anwendung im Wohnzimmer, in der Küche, im Schlafzimmer z. B. zum Einschalten von Spiegel- oder Kasten-Beleuchtungen geeignet.



Anwendung:	Intern
Art der Detektion:	Bewegungsmelder
Reichweite:	5 ... 6 cm
Ausgewählte Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktloses Einschalten, Ausschalten • Schalterfunktion • Funktioniert mit LED-Beleuchtung
Energieversorgung:	110 V ... 240 V AC @ 50Hz / @ 60Hz
Maximale Last:	800 W, 500 VA
Nennstrom der Belastung:	5 A
Dichtheitsklasse:	IP20
Arbeitstemperatur:	-20 °C ... 40 °C
Gewicht:	0.06 kg
Maße:	<ul style="list-style-type: none"> • 35 x 78 x 19 mm - Gerät • Ø 17 x 15 mm - Detektor • Ø 12.5 mm - Durchmesser der Montageöffnung für den Sensor
Hersteller/Marke:	ORNO
Garantie:	2 Jahre