

Varning!

Läs igenom bruksanvisningen som finns i denna bearbetning, eftersom den innehåller viktiga uppgifter i samband med säker installation och användning av apparaten.

Endast personer som har läst bruksanvisningen får använda apparaten.

Bruksanvisning ska förvaras, eftersom den kan vara nödvändig i framtiden. Apparaten skulle användas endast för ändamål som anges i denna bruksanvisning.

Apparaten ska packas ut före igångsättning. Man ska säkersälla att apparaten är funktionsduglig, efter förpackningen tas bort.

Om det finns felen på apparaten, apparaten ska inte användas innan den repareras.

Produkten är avsedd både för användning till hushållsbehov och för kommersiell användning, och den får inte användas mot avsedd användning.

Tillverkaren är inte ansvarig för skador som orsakas på grund av att regler, som finns i bruksanvisningen, inte följs; därför rekommenderar vi att följa ovanstående säkerhetsföreskrifter vid användning och underhåll av apparaten. På det sättet kan ni garantera säkerhet och undvika att skada apparaten.

Tillverkaren eller leverantören ansvarar inte för förluster eller skador i samband med produkten, inklusive ekonomiska eller immateriella förluster, uteblivna vinster, inkomster, datan, nöjen vid användning av produkten eller andra relaterade produkter - indirekt, tillfällig eller efterföljande förlust eller förstörelse. Det föregående ska gälla oavsett om förlusten eller förstörelsen avser:

1. Försämring av kvaliteten eller bristen på verkan av produkten eller av relaterade produkter på grund av skadan, liksom bristande tillgång till produkten som överlämnades för reparationen, vilket orsakade driftstopp, tidsförlust eller avbrott av användarens ekonomisk aktivitet;

2. Olämplig prestanda av produktdriften eller av driften av relaterade produkter;

3. Detta gäller förluster och skador enligt vilken som helst rättslig kategori, inklusive försummelse och andra skador, avtalsbrott, uttryckt eller underförstådd garanti och strikt ansvar (till och med om tillverkaren eller leverantören informerades om att sådana skador kan uppstå).

Säkerhetsåtgärder:

Vid utförande särskild uppmärksamhet ägnades åt produktens kvalitetsnormer, där den viktigaste faktor var är att garantera säker drift.

Apparaten ska skyddas mot kontakten med frätande, fläckande och klibbiga vätskor.

Apparaten utfördes för att den sätter igång igen efter strömavbrott, när strömförsörjning återställs.

Obs! Vi rekommenderar användning av skyddsanordningar för att extra skydda enheten mot eventuella följder av överspänningar som uppkommer i installationer. Överspänningsskydd skyddar effektivt mot oavsiktlig matning till enheten spänning högre än märkspänning. Skador orsakade av högre spänning än angivet i instruktion värde omfattas inte av garantin.

Apparaten ska stängas av före transporten.

Innan du ansluter apparaten till strömförsörjning, du ska kolla om spänningen stämmer överens med märkspänning, som angivits i bruksanvisningen.

Rätt återanvändning av produkten:

Märkningen som visar krossade papperskorgen betyder att produkten inte får kastas bort tillsammans med den andra hushållsavfall i hela EU. För att undvika eventuella miljörisker eller hälsorisker, som orsakas på grund av okontrollerad lagring av avfall, produkten ska överlämnas för återanvändning, vilken samtidigt propagerar hållbar användning av naturresurser.

För att återlämna förbrukade produkter man ska utnyttja samlings- och avfallshanteringssystem för sådana produkter eller kontakta försäljaren, vem som sålde produkten. Produkten ska återanvändas på ett miljövänligt sätt då.

Digital inspelare DS-7208HQHI-K1 med AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP och CVBS gränssnitt är professionell enhet för övervakningssystem. Meny utformad för användarvänlig manövrering och justering av inspelare även för nybörjare.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Videoingångar:	8 st. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Videoutgångar:	1 st. HDMI 1 st. VGA 1 st. CVBS - BNC-uttag
Audioingångar:	1 st. CINCH
Audioutgångar:	1 st. CINCH
Bild komprimeringsmetod:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Antal komprimeringsnivåer:	6
Upplösningar av inspelad bild:	• HD-TVI : 3.0 Mpx - 1920 x 1536, Kanaler 1 / 2 , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Inställning inspelningshastighet:	6 Mpx IP @ 1 ... 25 bilder/sek IP 4M-N @ 1 ... 15 bilder/sek 3 Mpx @ 1 ... 15 bilder/sek 1080p @ 1 ... 15 bilder/sek 1080N @ 1 ... 25 bilder/sek 720p @ 1 ... 25 bilder/sek 960H @ 1 ... 25 bilder/sek för varje kanal
Driftlägen:	Firmware V3.5.37 build 180801 • 8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 4 x IP
Inspelningslägen:	Manuell, rörelsedetektion, schema



Bruksanvisning

Kod: DS-7208HQHI-K1

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP-INSPELARE **DS-7208HQHI-K1** 8 KANALER Hikvision

Hårddiskar som används:	1 x 10 TB SATA
Arkivering på externa databärare:	Spara inspelningar på USB (pendrive, externa disken)
Sökning och uppspelning av inspelningar:	Sökning av inspelningar på tidslinjen eller fillistan. Avspelning: framåt, snabb, långsam. Avspelning samtidigt av max 8 kameror
Nätverksgränssnitt:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Bithastighet:	32 ... 6144 kbps
Nätfunktioner:	Kundprogram och IE webbläsare: live tillsyn, avspelning och arkivering av inspelningar, delvis inställning av inspelarens parametrar
Nätverksprotokoll:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Tillgång från mobilen:	Port: 8000 eller via datamoln Android: En gratis app iVMS-4500 iOS (iPhone): En gratis app iVMS-4500
Förvald IP-adress:	DHCP eller 192.168.1.64
Standard login / adminlösenord:	admin / -
Tillgångsportar via webbläsare:	80
Tillgångsportar via app för PC:	554 RTSP, 8000
Tillgångsport via mobil app:	8000
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Huvudflöde • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Hjälpflöde
Larmringningar/utgångar:	—
PTZ-styrning:	RS-485 PELCO-D/P Styrning i enlighet med coax HD-TVI Hikvision
Rörelsedetektering:	Skärmdelning till zoner : 22 x 18 detektionsområde
Utvalda funktioner:	Smart bildanalys : intrång, linjepassering
Manövrering via mus:	✓
IR-fjärrkontroll ingår:	—
Strömförsörjning:	12 V DC / 1.5 A (nätadapter ingår)
Färg:	Svart
Vikt:	1.22 kg
Dimension:	315 x 250 x 48 mm
Språk som används:	engelska, bulgariska, kroatiska, tjeckiska, danska, estniska, grekiska, spanska, holländska, tyska, norska, polska, portugisiska, ryska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ungerska, italienska
Tillverkare/Varumärke:	Hikvision
SAP Code:	300219679

Garanti:

3 år

Frontpanel:



Vy bakifrån:



Se hur man ska montera disken och konfigurera inspelaren:

:

Ingår:



FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm

Brutto vikt: 0 kg