

## Pastaba!

Prašome susipažinti su naudojimo instrukcija prijungta prie šio parengimo, todėl, kad jose yra svarbios informacijos susijusios su instaliavimo saugumu ir įrengimo naudojimu.

Įrengimu negali naudotis asmenys, kurie nesusipažino su instrukcija.

Būtina išsaugoti instrukciją, nes ji gali praversti ateityje. Įrengimas skirtas naudoti vien tik tikslams, nustatytiems šioje instrukcijoje. Prieš įdiegimą reikia išpakuoti įrengimą. Išėmus iš įpakavimo būtina patikrinti ar įrengimas yra gerame stovyje.

Jeigu įrengimas yra sugedęs, su defektais, negalima jo naudoti kol nebus pataisytas.

Produktas yra skirtas naudoti namuose, negali būti panaudotas komerciniais tikslais ir negali būti naudojamas ne pagal paskirtį.

Gamintojas neatsako už žalos dėl taisyklių nurodytų instrukcijoje nesilaikymo, todėl patariame laikytis aukščiau nurodytų darbo saugumo, įrengimo aptarnavimo ir priežiūros taisyklių. Tokiu būdu užtikrinsite saugumą ir išvengsite įrengimo sugedimo.

Gamintojas ir tiekėjas neatsako už produkto nuostolius ir pažeidimus, taip pat už ekonominius ir nematerialinius nuostolius, pajamų, pelno, duomenų, malonumo nuostolius produkto naudojimo metu arba kitų su juo susijusių produktų- betarpišką nuostolį, atsitiktinį arba asiradusį dėl pažeidimo. Šios nuostatos galioja nepaisant to ar nuostoliai ir pažeidimai yra susiję su:

1. Produkto kokybės pablogėjimo arba produkto neveikimo ar su juo susijusių produktų dėl pažeidimų atveju, arba dėl produkto prienamumo atiduoto taisymsi trūkumo įvyko prastovos, vartotojo laiko praradimas arba ūkinės veiklos veikimo pertrauka;
2. Netinkamais produkto darbo rezultatais arba su juo susijusiais produktais;
3. Nuostoliais ir žalomis pagal bent kokią/laisvą juridinę teoriją, kartu su neprižiūrėjimu ir kitomis žalomis, kontrakto, nustatytos ir prileidžiamos garantijos nutraukimu ir pilna atsakomybe (nors ir gamintojas ar tiekėjas buvo painformuotas apie tokių žalų atsiradimo galimybes).

### Saugmo priemonės:

Projektavimo metu didelis dėmesys buvo pašvestas įrengimo kokybės standartams, kur svarbiausiu veiksmu yra naudojimo saugumo užtikrinimas.

Įrengimą būtina saugoti nuo sąlyčio su išėdančiais, lipniais ir dėmes teikiančiais skysčiais.

Šis įrengimas yra taip suprojektuotas, kad iš naujo veiktų elektros energijos atsiradimo metu, kuomet per kažkokį laiko tarpą nebuvo maitinimo.

**Dėmesio! Mes rekomenduojame naudoti saugiklius kad dar labiau apsaugoti įrenginį nuo galimų esančių įrengimuose viršįtampių. Saugikliai nuo viršįtampio yra apsauga nuo atsitiktinio perdavimo į įrenginį didesnių nei vardinė įtampų. Žalos, padarytos perduodant įtampas didesnės nei numato instrukcija, nėra taisomos pagal garantiją.**

Prieš transportavimą išjungti įrengimą

Prieš prijungiant įrengimą prie maitinimo būtina patikrinti, ar teikiama įtampa, atitinka nustatytai nominaliai įtampai, kuri yra pateikta instrukcijoje.

### Produkto tinkamas utilizavimas:

Perbrauktos šiukšlių dėžės ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų apyvokos atliekamos visoje ES. Kad išvengti eventualios natūralios aplinos teršimo grėsmės arba sveikatos grėsmės dėl nekontroliuoto atliekų laikymo, būtina atiduoti jas perdirbimui, tuo pačiu skatinant natūralių išteklių subalansuotą išnaudojimą.

Kad grąžinti sunaudotą produktą, būtina pasinaudoti tokio tipo įrangos priėmimo ir laikymo sistema arba susisiekti su pardavėju, kur buvo perkamas įrengimas. Tuomet jis bus atiduotas ekologiškam perdirbimui.

Skaitmeninis registratorius DH-XVR1B04 su sąsaja AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP ir CVBS, tai profesionalus įrengimas naudojamas instaliacijų monitoringui.

Meniu sukurtas taip, kad palengvintų navigaciją ir registratoriaus nustatymų modifikavimą kiekvienam naudotojui, netgi pradedančiajam.

Produktas iš serijos DAHUA Cooper buvo suprojektuotas siekiant maksimalaus išlaidų sumažinimo, išlaikant aukštą kokybę ir paprasto naudojimo galimybę.





# Naudojimo instrukcija

Kodas: DH-XVR1B04

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REGISTRATORIUS **DH-XVR1B04** 4 KANALAI DAHUA

|                                    |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standartas:                        | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP                                                                                                                       |
| Video įvestys:                     | 4 vnt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS                                                                                                               |
| Video išvestys:                    | 1 vnt. HDMI<br>1 vnt. VGA                                                                                                                               |
| Audio įvestys:                     | • 1 vnt. CINCH,<br>• 4 - Audio aptarnavimas po koaksialinio kabelio, tik HD-CVI                                                                         |
| Audio išvestys:                    | 1 vnt. CINCH                                                                                                                                            |
| Vaizdo glaudinimo metodas:         | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                         |
| Įrašyto vaizdo rezoliucijos:       | • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 960 x 1080, 1280 x 720,<br>• AHD / CVBS : 960 x 576, 720 x 576<br>• IP : max. 1080p                                           |
| Įrašinėjimo greičio reguliavimas:  | 1080p IP @ 1 ... 25 kps<br>1080N @ 1 ... 25 kps<br>720p @ 1 ... 25 kps<br>960H @ 1 ... 25 kps<br>kiekvienam kanalui                                     |
| Darbo režimas:                     | 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 1 x IP                                                                                                          |
| Įrašinėjimo režimai:               | Rankinis, judesio detekcija, grafikas                                                                                                                   |
| Aptarnaujami standieji diskai:     | 1 x 6 TB SATA                                                                                                                                           |
| Archyvavimas išorinėse laikmenose: | Vaizdo kadro ar įrašų iš archyvo įrašymas į USB atmintinę                                                                                               |
| Įrašų paieška ir atkūrimas:        | Įrašų paieška pagal laiką + laiko liniją su įrašo tipu. Atkūrimas: pirmyn, pagreitintai, sulėtintai, pažingsniui<br>Pažangi paieška (sekundės tikslumu) |
| Tinklo funkcijos:                  | Kliento programa ir IE naršyklė: peržiūra tikruoju laiku, įrašų atkūrimas ir archyvavimas, dalinis registratoriaus parametrų konfigūravimas             |
| Prieiga iš mobiliojo telefono:     | Portas: 37777 arba prieiga per debesį<br>• Android: Nemokama programa <a href="#">DMSS</a><br>• iOS (iPhone): Nemokama programa <a href="#">DMSS</a>    |
| Aliarmo įvestys/išvestys:          | —                                                                                                                                                       |
| PTZ valdymas:                      | IP kameros, greitasukės (Speed Dome)<br>Valdymas pagal coax PTZ HD-CVI                                                                                  |
| Judesio detekcija:                 | Ekrano padalinimas į zonas : 22 x 18 detekcijos zonų                                                                                                    |
| USB:                               | 2 x USB 2.0                                                                                                                                             |
| Aptarnavimas pele:                 | ✓                                                                                                                                                       |
| IR pultas rinkinyje:               | —                                                                                                                                                       |
| Maitinimas:                        | 12 V DC / 1.5 A (komplekte - maitinuvas)                                                                                                                |
| Spalva:                            | Juoda                                                                                                                                                   |
| Svoris:                            | 0.54 kg                                                                                                                                                 |
| Matmenys:                          | 197 x 204 x 41 mm                                                                                                                                       |
| Aptarnaujamos kalbos:              | lenkų, anglų, bulgarų, čekų, suomių, graikų, rumunų, serbų, slovėnų, vengrų                                                                             |
| Kilmės šalis:                      | Kinija                                                                                                                                                  |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gamintojas / Markė: | DAHUA          |
| Garantija:          | <b>3 metai</b> |

Priekinis skydelis:



Vaizdas iš galo:



Komplekte:



PAKUOTĖ

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm | Svoris bruto: 0 kg |
|------------------------------------------|--------------------|