

Figyelmeztetés!

Kérjük, olvassa el az alábbi dokumentáció részét képező használati utasítást, mely fontos biztonsági információkat tartalmaz a készülék telepítésével és használatával kapcsolatban.

A készülék üzemeltetését nem ajánlott olyan emberekre bízni, akik nem ismerkedtek meg a használati utasításokkal.

A használati utasítást őrizze meg, mert a jövőben még szüksége lehet rá. A készüléket kizárólag az alábbi használati utasításban meghatározott célokra szabad használni.

A készüléket használat előtt ki kell csomagolni. A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék jó állapotban van.

Ha a termék hibás, nem szabad használni, míg nincs megjavítva.

A termék háztartási és kereskedelmi célokra egyaránt alkalmas, és nem használható rendeltetésével ellentétes módon.

A gyártó nem vállal felelősséget a kézikönyvben meghatározott szabályok megszegéséből fakadó károkért, ezért javasoljuk a fenti biztonsági szabályok, üzemeltetési és karbantartási utasítások betartását. Ily módon nem kockáztatja sem a saját biztonságát, és egyszersmind elkerüli a készülék károsodását.

A gyártó és forgalmazó nem vállalnak felelősséget a termékkel kapcsolatos károkért és veszteségekért, beleértve a gazdasági, vagy szellemi veszteségeket, az elmaradt haszon, bevétel, adatok, továbbá a termék vagy bármely más, kapcsolódó termékek használatából fakadó élvezet miatt - akár közvetett, véletlenszerű vagy tartós veszteségről, károsodásról van szó. A fent említett rendelkezések függetlenül attól érvényesek, hogy a veszteség vagy a kár az alábbiakra vonatkozik-e:

1. A készülék vagy a vele kapcsolatos egyéb készülékek hibásodásából fakadó minőség romlására illetve működésére, a szervizbe leadott készülék elérhetetlenségéből fakadó leállásra, idővesztésre, üzleti tevékenység megszakítására;

2. A termék vagy a hozzá kapcsolódó termékek nem megfelelő teljesítményére;

3. Ugyanez vonatkozik bármely jog szerinti veszteségre és kárra, beleértve a gondatlanságot és egyéb károkat, szerződés felmondását, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát és objektív felelősséget (akkor is, ha a gyártó vagy szolgáltató értesítve voltak az ilyen jellegű károk lehetséges fellépéséről).

Biztonsági óvintézkedések:

Tervezésnél különös figyelmet fordítottak a termék minőségi követelményeire, ahol a legfontosabb tényező a készülék biztonságos használata.

A készüléket védeni kell a maró hatású, foltokat hagyó és ragacos folyadékoktól.

Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy áramszünet után kíséreljen meg újra működésbe lépni.

Figyelem! A készülék további védelmének érdekében az installációkban fellépő túlfeszültség következményeivel szemben védelmi eszközök használatát ajánljuk. A túlfeszültség elleni védelem hatékony védelmet nyújt a készülékbe jutó névleges feszültségnél nagyobb feszültség ellen. Az utasításban meghatározott feszültségnél magasabb feszültség következtében fellépő károsodásokra nem vonatkozik garancia.

Szállítás után kapcsolja ki a készüléket.

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a feszültség összhangban van-e a kézikönyvben meghatározott névleges feszültséggel.

A termék megfelelő ártalmatlanítása:

Az áthúzott szeméttároló jelzés azt jelenti, hogy a terméket az egész EU területén nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. A nem megfelelő hulladékgazdálkodásból fakadó környezeti- és egészségre károsan ható kockázati tényezők elkerülése érdekében, a készüléket vigye be a legközelebbi újrahasznosító telepre, ezáltal is támogatva a fenntartható természeti erőforrások hasznosítását.

Az elhasznált készülék leadása érdekében vegye igénybe az ilyen típusú berendezések átvételére és tárolására szolgáló pontokat, vagy forduljon a forgalmazóhoz, akinél a készülék vásárolva volt. Így a készüléke környezetbarát újrahasznosításnak van alávetve.

IP kamera hatékony H.265 / H.264 képtömörítési algoritmussal, mely biztosítja a tiszta és folyamatos képátvitelt 4 MPx maximális felbontásban.

PoE táplálás lehetőségének köszönhetően 802.3af szabvány alapján a berendezés még univerzálisabb és könnyebben telepíthető. A kamera megfelel az IP67 Védelmi Index szabványnak.



Szabvány:	TCP/IP
Átalakító:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Scan rendszer:	Progresszív
Mátrix méret:	4.1 Mpx
Felbontás:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx 1920 x 1080 - 1080p
Objektív:	2.8 mm
Látószög:	• 103 ° (gyártó adatai) • 100 ° (tesztjeink)
Kompresszió:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Infravörös megvilágító hatótávja:	50 m
Riasztó bemenetek / kimenetek:	—
Audio:	—
Memória kártya bemenet:	Micro SD memóriakártyák támogatása 128GB-ig (lehetséges helyi mentés)
Fő adatsugár átviteli sebessége:	25 fps @ 4 Mpx
Hálózati interfész:	10/100 Base-T (RJ-45)
Hálózati protokollok:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, P2P
WEB Server:	Beépített, NVR megfelelőség



Használati utasítás

Kód: BCS-V-TI421IR5
IP KAMERA **BCS-V-TI421IR5** - 4 Mpx 2.8 mm BCS View

Max. on-line felhasználók száma:	6
ONVIF:	✓
Mobil telefon hozzáférés:	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás BCS View • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás BCS View
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó:	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
Alapértelmezett IP cím:	192.168.1.64
www hozzáférési portok:	80
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok:	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok:	8000
ONVIF port:	80
RTSP URL:	• Fő adatfolyam : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - autorizációval • Segéd adatfolyam : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - autorizációval
RS-485 interfész:	—
Kiválasztott funkciók:	• WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció • Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta • Mozgásérzékelés • Intelligens videoelemzés : behatolás, vonal átlépés, arcfelismerés • Konfigurálható privát zónák • Mirror - Kép tükörképe
Táplálás:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 620 mA
Energiafogyasztás:	≤ 7.5 W
Borítás:	Compact, Alumínium
Védelmi osztály:	IP67
Szín:	Fehér
Működési hőmérséklet:	-30 °C ... 60 °C
Támogatott nyelvek:	lengyel, angol
Súly:	0.95 kg
Méretek:	Ø 105 x 280 mm
Gyártó / Márka:	BCS View
Garancia:	3 év



Oldalnézet:



Alulnézet:



Nézet a kamera rögzítés oldaláról:



Készlet tartalma:



CSOMAGOLÁS

Méreték (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm	Bruttó súly: 0 kg
---	-------------------