

Opozorilo!

Prosimo, da se seznanite z navodilom za uporabo, vsebovanem v tem elaboratu, saj vsebuje pomembne informacije, povezane z varnostjo instalacije in uporabe naprave.

Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki se niso seznanile z navodilom.

Navodilo za uporabo je treba shraniti, ker utegne biti potrebno v prihodnosti. Napravo se sme uporabljati izključno za namene, navedene v tem navodilu.

Napravo je treba pred zagonom razpakirati. Po odstranitvi embalaže se je treba prepričati, da je naprava v dobrem stanju.

Če ima ta izdelek napake, se ga ne sme uporabljati, dokler ni popravljen.

Izdelek je namenjen za zasebno uporabo doma in za uporabo v komercialne namene in se ga ne sme uporabljati neskladno z njegovo namembnostjo.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja pravil, vsebovanih v navodilu za uporabo, zato priporočamo, da se držite zgoraj omenjenih pravil zagotavljanja varnosti pri delu, pri delu z napravo in vzdrževalnih opravilih. Na ta način boste zagotovili varnost zase in tudi preprečili nastanek škode na napravi.

Proizvajalec in dobavitelj naprave nista odgovorna za izgubo ali uničenje, povezana z izdelkom, vključno s finančnimi ali neopredmetenimi izgubami, izgubo dobička, prihodkov, podatkov, izgubo prijetnosti tekom uporabe izdelka ali z njim povezanih drugih izdelkov - posredno, naključno ali nastalo z izgubo ali uničenjem naprave. Zgornje določbe veljajo ne glede na to, ali se izguba ali uničenje nanašata na:

1. Poslabšanje kakovosti ali na nedelovanje izdelka ali z njim povezanih izdelkov zaradi poškodovanja, kakor tudi na nedostopnost do izdelka, oddanega v popravilo, kar ima za posledico zastoj, izgubo uporabnikovega časa ali prekinitev v gospodarski dejavnosti;
2. Neustrezne rezultate delovanja izdelka ali z njim povezanih izdelkov;
3. To velja za izgube in škode po kateri koli pravni teoriji, vključno s škodo zaradi zanemarjenosti in drugimi škodami, prekinitvijo pogodbe, izraženo ali domnevno dano garancijo ter objektivno odgovornostjo (tudi če je bil proizvajalec ali dobavitelj obveščen o možnosti nastanka takšnih škod).

Varnostna sredstva:

Pri projektiranju je bila posebna pozornost namenjena standardom kakovosti naprave, pri čemer je najpomembnejši dejavnik zagotavljanje varnosti.

Preprečevati je treba stik naprave z jedkimi, madeže povzročajočimi in lepki tekočinami.

Naprava je zasnovana tako, da ponovno začne delovati, ko se po prekinitvi obnovi napajanje z električno energijo.

Pozor! Priporočamo uporabo varoval za dodatno zaščito naprave pred možnimi posledicami prenapetosti v napravah. Protiprenapetostna varovala so učinkovita zaščita pred nenamerno spustitvijo v napravo napetosti, ki je višja od nazivne. Za poškodbe, ki jih povzroči spust v napravo napetosti, višje od te, ki jo predvideva navodilo za uporabo, ne pripada pravica garancijskega popravila.

Pred transportom izklopite napravo.

Pred priklopom naprave na vir napajanja preverite, ali je dejanska napetost v omrežju skladna z nazivno napetostjo, navedeno v navodilu za uporabo.

Pravilno ravnanje z izdelkom po izločitvi iz uporabe.:

Znak prečrtani smetnjak pomeni, da v celotni EU izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnih nevarnosti za naravno okolje ali zdravje organizmov zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, je treba izdelek predati v reciklažo, s čemer se hkrati prispeva k trajnostni rabi naravnih virov.

Za vračilo odrahljenega izdelka se poslužite sistema za sprejem in skladiščenje tovrstne opreme ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. V obeh primerih bo izdelek recikliran na okolju prijazen način.

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264 / H.265 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 4 MPx.

Rabljeni modul Wi-Fi omogoča daljinsko komuniciranje s kamero na razdaljo do 50 m.

Zaseg osvetljevalnika, ki ga podaja proizvajalec, je odvisen od pogojev okolja (prozornosti zraka, okolice, barve sten oz. t.i. dejavnika odbojnosti stene). Kamera izpolnjuje razred tesnosti IP67.



Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	3.7 Mpx
Ločljivost:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm, F2.0
Vidni kot:	• 90 ° (Podatki proizvajalca) • 86 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetljave:	30 m
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)
Metoda kompresije slike:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Audio:	—
Hitrost prenosa glavnega toka:	• 20 sl./s @ 3.7 Mpx • 25 sl./s @ 3 Mpx



Navodilo za uporabo

Koda: BCS-L-DIP14FSR3-W
VANDALOODPORN KAMERA IP **BCS-L-DIP14FSR3-W** Wi-Fi - 3.7 Mpx 2.8 mm BCS Line

Mrežni vmesnik:	• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
WEB Server:	Vgrajen
ONVIF:	21.06
Dostop iz mobilnega telefona:	Dostop prek oblaka (P2P) • Android: Brezplačna aplikacija BCS Manager • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija BCS Manager
Privzeti naslov IP:	DHCP
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Izbrane funkcije:	• Modul Wi-Fi, Zaseg : 50 m (odprt prostor) ; Antena - Vtičnica SMA • D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • ICR - Mehanični IR filter • Način dela dan/noč • Avtomatični regulator beline • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Območja zasebnosti - maks. 4 • Digitalni zoom D-ZOOM 16 x • Detekcija gibanja • Odkrivanje ljudi • Mirror - zrcalna slika • Sharpness - izostritev slike
Ohišje:	Dome - Kovinska
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP67
Vandaloodporna:	IK10
Napajanje:	12 V DC / 410 mA
Poraba moči:	< 4.9 W
Delovna temperatura:	-40 °C ... 60 °C
Teža:	0.41 kg
Dimenzije:	143 x 111 x 89 mm
Podpirani jeziki:	poljski, angleški

Proizvajalec / Znamka:	BCS Line
Garancija:	3 leta

Izgled wewnątrz ohiśja:





Vtičnica pomnilne kartice:



Antenski konektory:



Montažne dimenzije:



V kompletu:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------