

Warnung!

Machen Sie sich bitte mit der nachfolgend enthaltenen Bedienungsanleitung vertraut, da sie wichtige Informationen über die sichere Installation und Nutzung des Geräts enthält.

Es dürfen keine Personen zur Bedienung des Geräts zugelassen werden, die sich nicht mit der Bedienungsanleitung vertraut gemacht haben.

Die Anleitung ist für zukünftige Zwecke aufzubewahren. Das Gerät ist ausschließlich zu den in der vorliegenden Bedienungsanleitung festgelegten Zwecken zu verwenden.

Das Gerät ist vor der Verwendung auszupacken. Nach der Entfernung der Verpackung ist sicherzustellen, dass das Gerät sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Wenn das Produkt Mängel aufweist, sollte es nicht verwendet werden, bis es nicht repariert worden ist.

Das Produkt dient dem häuslichen und kommerziellen Gebrauch und darf nicht entgegen seinem Verwendungszweck benutzt werden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus der mangelnden Befolgung der in der Anleitung enthaltenen Richtlinien folgen, daher empfehlen wir, gemäß den oben genannten Sicherheitsrichtlinien bzgl. Arbeit, Bedienung und Wartung des Geräts vorzugehen. Auf diese Weise gewähren Sie sich selbst Sicherheit und vermeiden Schäden am Gerät.

Weder Hersteller noch Lieferant haften für Verluste oder Schäden, die durch das Gerät verursacht werden, einschließlich wirtschaftlicher und immaterieller Schäden, Gewinn- und Einkommensverlusten, Datenverlusten und persönlichen Verlusten während der Benutzung des Produkts, oder sonstigen damit verbundenen Produkten, - indirekt, zufällig oder aus dem Verlust bzw. Schaden folgend. Obige Bestimmung ist gültig, ohne Rücksicht darauf, ob der Verlust oder Schaden sich bezieht auf:

1. Verschlechterung der Qualität oder mangelnde Funktion des Produkts bzw. damit verbundener Produkte aufgrund des Schadens, sowie auf mangelnde Verfügbarkeit des zur Reparatur abgegebenen Produkts, was einen Stillstand, Zeitverlust des Benutzers oder Unterbrechung in der Geschäftstätigkeit verursachen könnte;

2. Falsche Ergebnisse beim Betrieb des Produkts oder der damit verbundenen Produkte;

3. Dies bezieht sich auf Verluste und Schäden gemäß beliebiger Strafrechtstheorie, einschließlich der Vernachlässigung und anderen Schäden, dem Vertragsabbruch, ausdrücklicher oder angenommener Garantie sowie strikter Haftung (selbst wenn der Hersteller oder Lieferant über die Möglichkeit des Auftretens dieser Schäden in Kenntnis gesetzt worden ist).

Sicherheitsmaßnahmen:

Besondere Beachtung wurde beim Entwerfen den Qualitätsstandards des Geräts gewidmet, da der wichtigste Faktor die Gewährleistung einer sicheren Nutzung ist.

Das Gerät ist vor dem Kontakt mit ätzenden sowie Flecken verursachenden und klebrigen Flüssigkeiten zu schützen.

Das Gerät wurde so entworfen, dass es im Fall der Wiederherstellung der Stromversorgung nach einer Unterbrechung der Netzversorgung seine Funktionen wieder aufnimmt.

Achtung! Wir empfehlen die Anwendung von Sicherungen zum zusätzlichen Schutz des Geräts vor der unbeabsichtigten Aussetzung des Geräts gegenüber höheren Spannungen als die Netzspannung. Durch eine solche Verabreichung höherer Spannungen als in der Anleitungen vorgesehen verursachte Schäden unterliegen keiner Garantie-Reparatur.

Das Gerät ist vor dem Transport auszuschalten.

Vor dem Anschluss des Geräts an die Netzspannung ist zu überprüfen, dass die zugeführte Spannung der in der Bedienungsanleitung genannten Netzspannung entspricht. .

Korrekte Entsorgung des Produkts:

Die Kennzeichnung mit durchgestrichenem Mülleimer gibt an, dass das Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um eine eventuelle Gefahr für die Umwelt oder Gesundheit zu vermeiden, die durch unkontrollierte Abfalllagerung verursacht werden könnte, ist diese Produkt dem Recycling zu übergeben, wodurch gleichzeitig eine ausgewogene Nutzung der natürlichen Ressourcen gefördert wird.

Um ein verbrauchtes Produkt zurückzugeben, ist das Abhol- und Lagersystem für diesen Gerätetyp zu nutzen, oder der Händler, bei dem dieses gekauft wurde, zu kontaktieren. Diese wird dann einem umweltfreundlichem Recycling unterzogen.

IP-Kamera mit sehr gutem Sensor mit hoher Auflösung. Dank dessen ist sie ideal für Überwachungssysteme geeignet, in denen die Identifizierung von Personen oder Fahrzeugen notwendig ist.

Der Infrarot-Beleuchter, der sich aus einem Laser mit reguliertem Strahlenwinkel erlaubt die präzise Beleuchtung von Objekten, die sich selbst in großer Entfernung befinden. Die vom Hersteller angegebene Reichweite der Beleuchtung hängt von den Umweltbedingungen ab (Luftdurchsichtigkeit, Umgebung, Wandfarbe, also der sog. współczynnik odbicia sceny).

Im Fall mehrerer IP Kameras, die mit einer Auflösung von $\geq 1920 \times 1080$ arbeiten, empfehlen wir die Anwendung eines Netzwerks mit einer Transfergeschwindigkeit von 1 Gb/s.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/1.9 " Progressive Scan Exmor CMOS
Matrixgröße:	2.0 Mpx
Auflösung:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Scan-System:	Progressiv
Objektiv:	6 ... 180 mm
Sichtwinkel:	61.2 ° ... 2.1 ° (Herstellerangaben) 59 ° ... 3 ° (unsere Testergebnisse)
Optischer Zoom:	x 30
Digital-Zoom:	x 16
Reichweite des IR-Beleuchters:	500 m - Laser IR
Leuchtwinkel:	60 ° ... 2 °
Signal/Lärm-Verhältnis (S/N):	> 56 dB (AGC aus)
Video-Ausgang:	1 Vpp / 75 Ω
Drehgeschwindigkeit bei Preset:	max. 240 °/s
Drehgeschwindigkeit (manuelle Steuerung):	0.1 °/s ... 240 °/s (waagrecht) 0.1 °/s ... 120 °/s (senkrecht)



Bedienungsanleitung

Code: DH-SD6AL230F-HNI
IP SPEED DOME AUSSENKAMERA **DH-SD6AL230F-HNI** - 1080p 6 ... 180 mm DAHUA

Horizontaler Rotationsbereich:	360 ° ständig
Vertikaler Rotationsbereich:	-20 ° ... 90 °
RS-485 Interface:	✓
Protokolle:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatische Diagnose
Anzahl von Presets:	300
Waagerechtes Scannen:	✓
Routen-Einstellung:	8
Bild-Kompressionsmethode:	H.264H / H.264B / H.264 / MJPEG / MPEG-4
Bitrate:	56 ... 8192 kbps - H.264 56 ... 20480 kbps - MJPEG
Alarm-Ein- und Ausgänge:	7 / 2
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• 1 Audio Eingang• 1 Audio Ausgang• Ton-Erkennung
Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms:	1 ... 25 fps - 1080p 1 ... 50 fps - 720p
Netzwerk-Interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netzwerkprotokolle:	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
WEB Server:	Eingebaut, NVR kompatibel
Max. Anzahl von Benutzern online:	20
ONVIF:	2.41
Zugriff vom Mobiltelefon:	37777 Port <ul style="list-style-type: none">• Android: Gratis-App DMSS• iOS (iPhone): Gratis-App DMSS
Speicherkarten-Slot:	Micro SD Karten bis 128GB unterstützt (lokale Speicherung möglich)
Ausgewählte Funktionen:	<ul style="list-style-type: none">• ICR - Mechanischer Infrarotfilter• Tag/Nacht Modus (color/b&w/auto)• WB - Weißabgleich (ATW/AWB/manuell/intern/extern)• WDR - breiter Dynamikbereich der Beleuchtung• F-DNR (Defog) - Reduzierung des mit Niederschlägen verbundenen Rauschens• 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild• Konfigurierbare Privat-Zonen - 24• BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung• Ton-Erkennung• Sharpness - Schärfung der Bildkonturen• Mirror - Spiegelung des Bilds• IVS Analyse - Verfolgung von Objekten
Energieversorgung:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3at),• 24 V AC / 3 A (Netzteil im Set enthalten)
Gehäuse:	Speed Dome Metall
Farbe:	Weiß
Arbeitstemperatur:	-40 °C ... 70 °C

Dichtheitsklasse:	IP67
Gewicht:	7.27 kg (mit Halterung)
Maße:	240 x 350 mm x 435 mm (mit Halterung)
Unterstützte Sprachen:	Englisch
Hersteller/Marke:	DAHUA
Garantie:	3 Jahre

Ansicht von unten:



Speicherkarten-Slot:



Kameraanschlüsse:



Beschreibung der Anschlüsse:



VERPACKUNG

Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm	Bruttogewicht: 0 kg
---------------------------------------	---------------------