

## Avertisment!

Vă rugăm să luați la cunoștință instrucțiunile din acest document, deoarece acestea conțin informații importante legate de siguranța de instalare și utilizarea echipamentului.

Nu este permisă deservirea echipamentelor de către persoane care nu au luat la cunoștință prezentele instrucțiuni.

Instrucțiunile trebuie păstrate, deoarece pot fi necesare în viitor. Echipamentul trebuie utilizat numai în scopurile definite în prezentele instrucțiuni.

Înainte de pornirea echipamentului, acesta trebuie despachetat. După eliminarea ambalajului trebuie să vă asigurați de starea echipamentului.

Dacă echipamentul este avariata, acesta nu trebuie utilizat până nu va fi reparat.

Produsul este destinat utilizării casnice și comerciale, dar nu poate fi utilizat în mod contrar cu destinația acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pagubele rezultate din nerespectarea informațiilor specificate în instrucțiuni, de aceea vă recomandăm să procedați în conformitate cu regulile de siguranță și igienă a utilizării, deservire și conservare a utilajului.

Astfel garantați propria siguranță și evitați avariarea echipamentului.

Atât producătorul cât nici furnizorul nu sunt responsabili pentru pagubele cauzate ca urmare a utilizării produsului, inclusiv pierderile măsurabile sau nemăsurabile, pierderi ale profiturilor, veniturilor, informațiilor, satisfacției utilizării produsului sau a altor produse care conlucrează cu acesta - indirectă, accidentală sau având ca rezultat degradarea sau alte pierderi. Aceste hotărâri sunt obligatorii indiferent dacă pierderea sau degradarea se referă la:

1. Scăderea calității sau nefuncționarea produsului sau a produselor conectate la acesta ca urmare a avarierii, precum și a lipsei posibilității de utilizare a produsului aflat în reparație, care duc la oprire producției, pierderea timpului utilizatorului sau imposibilitatea prestării activității economice;
2. Rezultate neadecvate din utilizarea produsului sau a produselor conectate la acesta;
3. Pierderile și daunele în conformitate cu legislația, incluzând neglijența și alte daune, anularea contractului, garanția explicită sau implicită și răspunderea strictă (chiar dacă producătorul sau furnizorul a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune).

### Mijloace de siguranță:

O atenție deosebită în cadrul proiectării a fost acordată standardelor calității echipamentului, când cel mai important factor este garantarea siguranței utilizatorului.

Echipamentul trebuie protejat împotriva contactului cu lichidele corosive, vâscoase sau care pătează.

Echipamentul a fost astfel proiectat pentru a reîncepe funcționarea în cazul revenirii alimentării cu energie electrică după întreruperea acesteia.

**Atenție! Recomandăm utilizarea sistemelor de protecție pentru asigurarea suplimentară a echipamentelor împotriva supratensiunilor din instalații. Sistemele de protecție împotriva supratensiunii sunt o soluție eficientă împotriva alimentării din greșeală a echipamentelor cu tensiuni mai mari decât cele nominale. Avariile apărute ca urmare a alimentării cu o tensiune mai mare decât cea nominală nu sunt luate în considerare cu titlul de garanție.**

Înainte de transportare trebuie să opriți echipamentul.

Înainte de conectarea echipamentului la alimentare trebuie să verificați dacă tensiunea nominală este conformă cu tensiunea indicată în instrucțiuni.

### Utilizarea produsului în conformitate cu destinația acestuia:

Marcajul coșului de gunoi tăiat indică faptul că pe teritoriul întregii Uniuni Europene produsul nu poate fi aruncat împreună cu gunoiul menajer. Pentru a evita eventuala periclitate a mediului înconjurător sau a sănătății ca urmare a depozitării inadecvate a reziduurilor, trebuie să se recicleze produsul, promovând totodată utilizarea cu măsură a resurselor naturale.

Pentru a returna și recicla produsul uzat trebuie să procedați în conformitate cu sistemul de preluare și depozitare a echipamentului de acest tip sau să contactați vânzătorul de la care produsul a fost achiziționat. Acesta va fi reciclat conform unei metode prietnice mediului înconjurător.





# Instrucțiuni de utilizare

Codul: BCS-NVR1602-4K  
NVR **BCS-NVR1602-4K** 16 CANALE

Standard:	TCP/IP
Rezoluții suportate:	16 @ 4000 x 3000 px, 16 @ 3840 x 2160 px, 16 @ 3072 x 2048 px, 16 @ 2592 x 1944 px, 16 @ 2048 x 1536 px, 16 @ 1920 x 1080 px, 16 @ 1280 x 960 px, 16 @ 1280 x 720 px,
Ieșiri video:	1 buc. HDMI 1 buc. VGA
Suport audio:	16 Canale - Semnal audio de la camere pe cablu separat
Intrări audio:	1 buc. Intrare pentru microfon extern - RCA
Ieșiri audio:	1 buc. RCA
Tip compresie video:	H.265 / H.264 / MJPEG
Viteza max. totală a ratei cadrelor:	400 cadre/s @ 4000 x 3000 px, 400 cadre/s @ 3840 x 3160 px, 400 cadre/s @ 3072 x 2048 px, 400 cadre/s @ 2592 x 1944 px, 400 cadre/s @ 2048 x 1536 px, 400 cadre/s @ 1920 x 1080 px, 400 cadre/s @ 1280 x 960 px, 400 cadre/s @ 1280 x 720 px,
Nr. HDD suportate:	2 x 6 TB SATA III
Moduri de înregistrare:	Manual, senzor, detecția mișcări, program
Protocole de rețea:	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Backup pe suporturi externe:	Backup pe dispozitiv de stocare USB (pendrive, hard-discul extern)
Căutarea și redarea înregistrărilor:	Căutare înregistrare după dată/oră și tipul de eveniment. Redare: înainte, înapoi, mai repede, mai încet Căutare avansată (rezoluție 1 secundă) Redare sincronă a tuturor canalelor, funcție Smart Search
Bitrate:	max. 192 Mbps
Funcții de rețea:	Suport complet rețea, Copiere a înregistrărilor de la distanță, Web server inclus max. 128 utilizatori on-line
ONVIF:	✓
Acces de pe telefonul mobil:	Port 37777 • Android: Aplicație gratuită <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Aplicație gratuită <a href="#">DMSS</a>
Login/parolă admin implicite:	admin / admin
Adresă IP implicită:	192.168.1.108
Porturile de acces prin www:	80, 37777
Porturi de acces prin aplicația PC:	37777
Porturi de acces prin aplicația mobilă:	37777
Port ONVIF:	80

RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar
Intrări/ieșiri de alarmă:	8 buc. / 3 buc. - Ieșire releu
Control PTZ:	RS-485 - Multiprotocol
Detectie mișcare:	22 x 18 zone de detectie a mișcării
Analiză Inteligentă a Imaginii:	✓
Suport pentru mouse:	✓
Telecomandă inclusă:	—
Alimentare:	12 V DC / 4 A (alimentator în set)
Temperatură de lucru:	-10 °C ... 55 °C
Greutate:	1.69 kg
Dimensiuni:	375 x 285 x 56 mm
Meniu în limbile:	engleză, poloneză
Țară de origine:	China
Producător:	BCS
Garanție:	2 ani

Vedere din față:



Vedere din spate:



În set:



AMBALAJ

Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm	Greutate brută: 0 kg
---	----------------------