

Brīdinājums!

Lūdzu, iepazīstieties ar šī materiāla lietošanas instrukciju, jo tā satur svarīgus drošības norādījumus ierīces instalācijas un lietošanas laikā.

Ierīci nedrīkst izmantot personas, kas nav iepazinušas ar lietošanas instrukciju.

Saglabājiet instrukciju izmantošanai nākotnē. Ierīci drīkst izmantot vienīgi lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem.

Izsaiņojiet ierīci pirms tās ieslēgšanas. Pēc iesaiņojuma noņemšanas pārlicinieties, ka ierīce ir labā tehniskā stāvoklī.

Ja izstrādājums ir bojāts, to nedrīkst izmantot pirms ierīce nav salabota.

Produkts ir paredzēts izmantošanai komerciāliem nolūkiem un mājāsaimniecības vajadzībām, bet to nedrīkst izmantot pretēji paredzētajam mērķim.

Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies instrukcijas norādījumu neievērošanas gadījumā. Rekomendējam ievērot augstāk minētos darba drošības, ierīces lietošanas un uzturēšanas norādījumus. Tādā veidā nodrošināsi drošību un izvairīsies no ierīces bojājumiem.

Ražotājs un piegādātājs nenes atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar produktu, tai skaitā finansiāla un nemateriāla rakstura zaudējumiem, peļņu, ienākumiem, datiem, ar produkta un tā saistīto produktu izmantošanas gandarījumu - netiešiem, nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem. Augstāk minētos nosacījumus piemēro zaudējumiem un bojājumiem attiecas uz:

1. Produkta vai ar to saistīto produktu kvalitātes pasliktināšanās vai darbības trūkums bojājumu rezultātā, kā arī piekļuves trūkums produktam, kas nodots remontā un izraisījis pārtraukumu, lietotāja laika zaudējumu vai pārrāvumu saimnieciskajā darbībā;
2. Nepareizi produkta vai ar to saistīto produktu darbības rezultāti;
3. Tas attiecas uz zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar jebkuru juridisku kategoriju, ieskaitot nolaidību un citiem zaudējumiem, līguma izbeigšanu, izteiktu vai netiešu garantiju un stingru atbildību (pat tad, ja ražotājs vai piegādātājs tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību).

Drošības līdzekļi:

Īpaša uzmanība projektēšanas laikā tikusi veltīta ierīces kvalitātes standartiem, par vissvarīgāko faktoru izvirzot ierīces lietotāja drošību.

Ierīci jāaizsargā no saskares ar kodīgiem, viskoziem un plankumus veidojošiem šķidrumiem.

Šī ierīce ir projektēta tādā veidā, lai tā atsāktu darbību pēc barošanas atjaunošanas elektroenerģijas padeves pārtraukuma laikā.

Uzmanību! Ieteicams izmantot aizsardzību ierīces papildu aizsargāšanai pret iespējamām pārsprieguma sekām, kas varētu rasties instalācijā. Pārsprieguma aizsardzība ir efektīva aizsardzība pret nejausu instalācijas spriegumu, kas ir augstāks par nomonālo. Uz bojājumiem, ko radījis augstāgs spriegums, nekā paredz instrukcija, neattiecas garantijas nosacījumi.

Pirms transportēšanas izslēdziet ierīci.

Pirms ierīces pieslēgšanas barošanas tīklam pārlicinieties, vai norādītais spriegums atbilst nominālajam spriegumam, kāds norādīts lietošanas instrukcijā.

Pareiza produkta utilizācija:

Pārsvītrots atkritumu konteiners norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai izvairītos no draudiem apkārtējai videi vai veselībai, ko izraisa nekontrolēta atbrīvošanās no atkritumiem, nogādājiet ierīci otrreizējai pārstrādei, kas nodrošina ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Nolietotā izstrādājuma atgriešanai, izmantojiet šāda veida iekārtu savākšanas un apglabāšanas sistēmas vai sazinieties ar ierīces pārdevēju. Ierīce tiks nodota otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

Digitālais videoierakstītājs RC-H4100AT ar interfeisu AHD (Analog High Definition) / HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) un PAL, tā ir profesionāla ierīce, kas tiek izmantota videonovērošanas instalācijās s. Interfeiss AHD / HD-TVI palīdz veikt analogā video signāla pārraidi, izmantojot koaksiālo kabeli ar izšķirtspēju 1080p. Izvēlnē ir izstrādāta viesiem lietotājiem saprotamā veidā, pat iesācēji spēj viegli operēt un ievadīt video ierakstītāja iestatījumu izmaiņas.





Lietošanas instrukcija

Kods: RC-H4100AT

AHD, HD-TVI, PAL REJESTRATORS **RC-H4100AT** 4 KANĀLI NADATEL

Standarts:	AHD, HD-TVI, PAL
Video ieejas:	4 gab. BNC - AHD, HD-TVI, CVBS
Video izejas:	1 gab. HDMI 1 gab. VGA 1 gab. BNC - CVBS
Audio ieeja:	4 gab. CINCH
Audio izeja:	1 gab. CINCH
Attēla kompresijas metode:	H.264
Kompresijas līmeņu skaits:	5
Ierakstītā attēla izšķirtspēja:	• AHD, HD-TVI : 1920 x 1080, 1920 x 540, 1280 x 720, 640 x 360 • PAL : 960 x 576, 704 x 576, 352 x 288
Kopējais maksimālais ierakstīšanas ātrums:	• AHD / HD-TVI : 60 kadru nomaiņas ātrums @ 1920 x 1080 px, 60 kadru nomaiņas ātrums @ 1920 x 540 px, 100 kadru nomaiņas ātrums @ 1280 x 720 px, 100 kadru nomaiņas ātrums @ 640 x 360 px, • AHD / PAL : 100 kadru nomaiņas ātrums @ 960 x 576 px, • PAL : 100 kadru nomaiņas ātrums @ 704 x 576 px, 100 kadru nomaiņas ātrums @ 352 x 288 px
Ierakstīšanas ātruma regulāciju:	1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums @ 1920 x 1080 px 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums @ 1920 x 540 px 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums @ 960 x 576 px 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums @ 704 x 576 px 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums @ 352 x 288 px katram no kanāliem
Darba režīms:	4 x AHD / HD-TVI / PAL Darbojas jebkurā konfigurācijā
Ierakstīšanas režīmi:	Manuāls, sensors, kustības noteikšana, grafiks
Atbalstītie cietie diski:	1 x 6 TB SATA
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem:	Ieraksta kopija (.avi) formātā USB (pendrive) - max. 60 minūšu Funkcija Huge Backup - konvertācija native formātā līdz 24 h
Ierakstu meklēšana un atskaņošana:	Meklēšana laika skalā, pēc notikumu secības, ātra piekļuve pirmajam un pēdējam ierakstam. Atskaņošana: uz priekšu, atpakaļ, pārtinot, pakāpeniski
Tīkla funkcijas:	Tīkla klienta programma un pārlūkprogramma IE, Firefox, Opera, Chrome: tiešaiste, ierakstu atskaņošana un arhivēšana, videoierakstītāja parametru konfigurācija
Piekļuve mobilajam telefonam:	Ports: 5445 vai piekļuve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija iUMS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija iUMS
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	4 / 1
PTZ galviņu rotācijas kontrole:	RS-485 - PELCO-D/P, Daudz protokolu
Kustības atklāšana:	Ekrāna sadale : 22 x 15 kustības zonās
Peles apkalpe:	✓
Komplektā IR tālvadības pults:	✓

Lietošanas instrukcija

Kods: RC-H4100AT
AHD, HD-TVI, PAL REJESTRATORS **RC-H4100AT** 4 KANĀLI NADATEL

Energoapgādes avots:	12 V DC / 3 A (komplektā strāvas adapteris)
Krāsa:	Melns
Svars:	1.23 kg
Izmērs:	300 x 265 x 52 mm
Valodu izvēle:	angļu, brazīlijas portugāļu, vienkāršotā ķīniešu, horvātu, čehu, dāņu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, japāņu, korejiešu, vācu, poļu, portugāļu, krievu, taju, turku, itāļu
Ražotājs / Marka:	NADATEL
Izcelsmes valsts:	Dienvidkoreja
Garantija:	2 gadi

Pretskats:



Mugurskats:



Komplektā:



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------



Lietošanas instrukcija

Kods: RC-H4100AT

AHD, HD-TVI, PAL REJESTRATORS **RC-H4100AT** 4 KANĀLI NADATEL
