

Avertisment!

Vă rugăm să luați la cunoștință instrucțiunile din acest document, deoarece acestea conțin informații importante legate de siguranța de instalare și utilizarea echipamentului.

Nu este permisă deservirea echipamentelor de către persoane care nu au luat la cunoștință prezentele instrucțiuni.

Instrucțiunile trebuie păstrate, deoarece pot fi necesare în viitor. Echipamentul trebuie utilizat numai în scopurile definite în prezentele instrucțiuni.

Înainte de pornirea echipamentului, acesta trebuie despachetat. După eliminarea ambalajului trebuie să vă asigurați de starea echipamentului.

Dacă echipamentul este avariât, acesta nu trebuie utilizat până nu va fi reparat.

Produsul este destinat utilizării casnice și comerciale, dar nu poate fi utilizat în mod contrar cu destinația acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pagubele rezultate din nerespectarea informațiilor specificate în instrucțiuni, de aceea vă recomandăm să procedați în conformitate cu regulile de siguranță și igienă a utilizării, deservire și conservare a utilajului.

Astfel garantați propria siguranță și evitați avariarea echipamentului.

Atât producătorul cât nici furnizorul nu sunt responsabili pentru pagubele cauzate ca urmare a utilizării produsului, inclusiv pierderile măsurabile sau nemăsurabile, pierderi ale profiturilor, veniturilor, informațiilor, satisfacției utilizării produsului sau a altor produse care conlucrează cu acesta - indirectă, accidentală sau având ca rezultat degradarea sau alte pierderi. Aceste hotărâri sunt obligatorii indiferent dacă pierderea sau degradarea se referă la:

1. Scăderea calității sau nefuncționarea produsului sau a produselor conectate la acesta ca urmare a avarierii, precum și a lipsei posibilității de utilizare a produsului aflat în reparație, care duc la oprire producției, pierderea timpului utilizatorului sau imposibilitatea prestării activității economice;
2. Rezultate neadecvate din utilizarea produsului sau a produselor conectate la acesta;
3. Pierderile și daunele în conformitate cu legislația, incluzând neglijența și alte daune, anularea contractului, garanția explicita sau implicita și răspunderea strictă (chiar dacă producătorul sau furnizorul a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune).

Mijloace de siguranță:

O atenție deosebită în cadrul proiectării a fost acordată standardelor calității echipamentului, când cel mai important factor este garantarea siguranței utilizatorului.

Echipamentul trebuie protejat împotriva contactului cu lichidele corosive, vâscoase sau care pătează.

Echipamentul a fost astfel proiectat pentru a reîncepe funcționarea în cazul revenirii alimentării cu energie electrică după întreruperea acesteia.

Atenție! Recomandăm utilizarea sistemelor de protecție pentru asigurarea suplimentară a echipamentelor împotriva supratensiunilor din instalații. Sistemele de protecție împotriva supratensiunii sunt o soluție eficientă împotriva alimentării din greșeală a echipamentelor cu tensiuni mai mari decât cele nominale. Avariile apărute ca urmare a alimentării cu o tensiune mai mare decât cea nominală nu sunt luate în considerare cu titlul de garanție.

Înainte de transportare trebuie să opriți echipamentul.

Înainte de conectarea echipamentului la alimentare trebuie să verificați dacă tensiunea nominală este conformă cu tensiunea indicată în instrucțiuni.

Utilizarea produsului în conformitate cu destinația acestuia:

Marcajul coșului de gunoi tăiat indică faptul că pe teritoriul întregii Uniuni Europene produsul nu poate fi aruncat împreună cu gunoiul menajer. Pentru a evita eventuala periclitate a mediului înconjurător sau a sănătății ca urmare a depozitării inadecvate a reziduurilor, trebuie să se recicleze produsul, promovând totodată utilizarea cu măsură a resurselor naturale.

Pentru a returna și recicla produsul uzat trebuie să procedați în conformitate cu sistemul de preluare și depozitare a echipamentului de acest tip sau să contactați vânzătorul de la care produsul a fost achiziționat. Acesta va fi reciclat conform unei metode prielnice mediului înconjurător.

Instrucțiuni de utilizare

Codul: APTI-NX0801HS-S4
NVR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **APTI-NX0801HS-S4** 8 CANALE

DVR-ul APTI-NX0801HS-S4 multistandard suportă conectarea oricărei camere de supraveghere analogice conforme AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP și CVBS, acesta este un echipament profesional ce poate fi folosit în orice sistem profesional de supraveghere. Meniul este simplu și intuitiv și permite chiar și unui utilizator neexperimentat să navigheze și să modifice parametrii DVR-ului fără mari dificultăți.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Intrări video:	8 buc. BNC
Ieșiri video:	• 1 buc. HDMI • 1 buc. VGA
Intrări audio:	4 buc. RCA
Ieșiri audio:	1 buc. RCA
Tip compresie video:	H.265 / H.264
Numărul de nivele de compresiei:	6
Rezoluție de înregistrare:	• AHD / HD-TVI : 5 Mpx - 2592 x 1944 px, 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 3 Mpx - 2048 x 1536 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, • HD-CVI : 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, • CVBS : 960H - 960 x 576 px, • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px
Viteze de înregistrare:	8 Mpx IP @ 1 ... 25 cadre/s 5 Mpx @ 1 ... 12 cadre/s 4 Mpx @ 1 ... 15 cadre/s 3 Mpx @ 1 ... 18 cadre/s 1080p @ 1 ... 25 cadre/s 720p @ 1 ... 25 cadre/s 960H @ 1 ... 25 cadre/s per canal



Instrucțiuni de utilizare

Codul: APTI-NX0801HS-S4

NVR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **APTI-NX0801HS-S4** 8 CANALE

Moduri de funcționare:	• 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS • 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 10 x IP max. 8 Mpx • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 12 x IP max. 8 Mpx • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 14 x IP max. 8 Mpx • 22 x IP max. 8 Mpx • 32 x IP max. 5 Mpx Toate modurile permit orice combinație a camerelor AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Moduri de înregistrare:	Detecția mișcări, programul de lucru
Nr. HDD suportate:	1 x 6 TB SATA
Backup pe suporturi externe:	Arhivarea înregistrărilor în formatul (.avi) pe USB (pendrive)
Căutarea și redarea înregistrărilor:	Căutarea înregistrărilor: după timp sau ca listă de fișiere. Redare: înainte, înapoi, rapid, încet. Se pot vizualiza concomitent înregistrările de la max. 4 camere
Funcții de rețea:	Client dedicat și browserul IE: vizualizare live, redare și backup înregistrări, configurarea parțială a parametri pentru înregistrator
Acces de pe telefonul mobil:	Port: 554 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită FREEIP PRO , Android: Aplicație gratuită FREEIP • iOS (iPhone): Aplicație gratuită FREEIP PRO , iOS (iPhone): Aplicație gratuită FREEIP
Adresă IP implicită:	192.168.1.88
Login/parolă admin implicite:	admin / 12345
Porturile de acces prin www:	80, 5000, 554
Porturi de acces prin aplicația PC:	80, 5000, 554
Porturi de acces prin aplicația mobilă:	80, 5000, 554
Intrări/ieșiri de alarmă:	—
Control PTZ:	Pelco-D, Pelco-P
Detecție mișcare:	Segmentarea ecranului în zone : 22 x 18 zone de detecție a mișcării
Suport pentru mouse:	✓
Telecomandă inclusă:	—
Alimentare:	12 V DC / 2 A (alimentator în set)
Culoare:	Negru
Greutate:	0.79 kg
Dimensiuni:	260 x 227 x 46 mm
Meniu în limbile:	poloneză, engleză, bulgară, cehă, franceză, spaniolă, germană, portugheză, rusă, turcă, maghiară, italiană
Țară de origine:	China
Producător:	APTI
Garanție:	2 ani

Vedere de sus:

Instrucțiuni de utilizare

Codul: APTI-NX0801HS-S4
NVR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **APTI-NX0801HS-S4** 8 CANALE



Vedere din spate:



În set:



Poate accesa serviciul cloud de ddNS și acces de la distanță FreeIP:
:

AMBALAJ

Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm	Greutate brută: 0 kg
---	----------------------