

Figyelmeztetés!

Kérjük, olvassa el az alábbi dokumentáció részét képező használati utasítást, mely fontos biztonsági információkat tartalmaz a készülék telepítésével és használatával kapcsolatban.

A készülék üzemeltetését nem ajánlott olyan emberekre bízni, akik nem ismerkedtek meg a használati utasításokkal.

A használati utasítást őrizze meg, mert a jövőben még szüksége lehet rá. A készüléket kizárólag az alábbi használati utasításban meghatározott célokra szabad használni.

A készüléket használat előtt ki kell csomagolni. A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék jó állapotban van.

Ha a termék hibás, nem szabad használni, míg nincs megjavítva.

A termék háztartási és kereskedelmi célokra egyaránt alkalmas, és nem használható rendeltetésével ellentétes módon.

A gyártó nem vállal felelősséget a kézikönyvben meghatározott szabályok megszegéséből fakadó károkért, ezért javasoljuk a fenti biztonsági szabályok, üzemeltetési és karbantartási utasítások betartását. Ily módon nem kockáztatja sem a saját biztonságát, és egyszersmind elkerüli a készülék károsodását.

A gyártó és forgalmazó nem vállalnak felelősséget a termékkel kapcsolatos károkért és veszteségekért, beleértve a gazdasági, vagy szellemi veszteségeket, az elmaradt haszon, bevétel, adatok, továbbá a termék vagy bármely más, kapcsolódó termékek használatából fakadó élvezet miatt - akár közvetett, véletlenszerű vagy tartós veszteségről, károsodásról van szó. A fent említett rendelkezések függetlenül attól érvényesek, hogy a veszteség vagy a kár az alábbiakra vonatkozik-e:

1. A készülék vagy a vele kapcsolatos egyéb készülékek hibásodásából fakadó minőség romlására illetve működésére, a szervizbe leadott készülék elérhetetlenségéből fakadó leállásra, idővesztésre, üzleti tevékenység megszakítására;

2. A termék vagy a hozzá kapcsolódó termékek nem megfelelő teljesítményére;

3. Ugyanez vonatkozik bármely jog szerinti veszteségre és kárra, beleértve a gondatlanságot és egyéb károkat, szerződés felmondását, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát és objektív felelősséget (akkor is, ha a gyártó vagy szolgáltató értesítve voltak az ilyen jellegű károk lehetséges fellépéséről).

Biztonsági óvintézkedések:

Tervezésnél különös figyelmet fordítottak a termék minőségi követelményeire, ahol a legfontosabb tényező a készülék biztonságos használata.

A készüléket védeni kell a maró hatású, foltokat hagyó és ragacsos folyadékoktól.

Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy áramszünet után kíséreljen meg újra működésbe lépni.

Figyelem! A készülék további védelmének érdekében az installációkban fellépő túlfeszültség következményeivel szemben védelmi eszközök használatát ajánljuk. A túlfeszültség elleni védelem hatékony védelmet nyújt a készülékbe jutó névleges feszültségnél nagyobb feszültség ellen. Az utasításban meghatározott feszültségnél magasabb feszültség következtében fellépő károsodásokra nem vonatkozik garancia.

Szállítás után kapcsolja ki a készüléket.

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a feszültség összhangban van-e a kézikönyvben meghatározott névleges feszültséggel.

A termék megfelelő ártalmatlanítása:

Az áthúzott szeméttároló jelzés azt jelenti, hogy a terméket az egész EU területén nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. A nem megfelelő hulladékgazdálkodásból fakadó környezeti- és egészségre károsan ható kockázati tényezők elkerülése érdekében, a készüléket vigye be a legközelebbi újrahasznosító telepre, ezáltal is támogatva a fenntartható természeti erőforrások hasznosítását.

Az elhasznált készülék leadása érdekében vegye igénybe az ilyen típusú berendezések átvételére és tárolására szolgáló pontokat, vagy forduljon a forgalmazóhoz, akinél a készülék vásárolva volt. Így a készüléke környezetbarát újrahasznosításnak van alávetve.

IP kamera hatékony H.264/H.265/MJPEG képtömörítési algoritmussal, mely biztosítja a tiszta és folyamatos képátvitelt 2560 x 1920 (5.0 MPx) maximális felbontásban. PoE táplálás lehetőségének köszönhetően 802.3af szabvány alapján a berendezés még univerzálisabb és könnyebben telepíthető.



Szabvány:	TCP/IP
Átalakító:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Mátrix méret:	5.0 Mpx
Felbontás:	2560 x 1920 - 5.0 Mpx , 2048 x 1536 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p , 704 x 576 - D1
Video kimenet:	1 Vpp / 75 Ω
Objektív:	—
Auto Iris csatlakozó:	DC
Érzékenység:	• 0.01 Lux (szín) / F1.2 • 0.001 Lux (B/W) / F1.2
Jel-zaj viszony (S/N):	> 50 dB
Képtömörítési eljárás:	H.264 / H.264B / H.264H / H.265 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek:	2 / 1
RS-485 interfész:	✓
Protokollok:	Pelco-D, Pelco-P és egyéb
Bitráta:	48 kbps ... 8192 kbps - H.264
Fő adatsugár átviteli sebessége:	25 fps - 5 Mpx
Hálózati interfész:	10/100 Base-T (RJ-45)



Használati utasítás

Kód: IPC-HF8530EP
IP KAMERA **IPC-HF8530EP** 5.0 Mpx DAHUA

Hálózati protokollok:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Audio:	• Beépített mikrofon • Külső mikrofon bemenet • Audio kimenet • Kétirányú audio támogatás • Hangérzékelés
WEB Server:	Beépített, NVR megfeleltetés
Max. on-line felhasználók száma:	20
ONVIF:	2.41
Memória kártya bemenet:	Micro SD memóriakártyák támogatása 64GB-ig (lehetséges helyi mentés)
Mobil telefon hozzáférés:	37777 port • Android: Ingyenes alkalmazás DMSS • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás DMSS
Kiválasztott funkciók:	• ICR - Mechanikus infravörös szűrő • DNR - Digitális zajcsökkentés • AGC - Automatikus erősítés szabályozás • ABF - (Auto Back Focus) - automatikus élesség szabályozó a nappal/éjszaka üzemmód bekapcsolásával • WB - Fehéregyensúly (ATW/AWB/kézi/belső/külső) • WDR - Megvilágítás széles dinamika tartománya • BLC - konfigurálható háttérfény kompenzáció • HLC - Erős fény kompenzáció (spot) • Nappal/éjszaka mód (color/b&w/auto) • Mozgásérzékelés • IVS analízis - vonal átlépés, behatolás, változás a térben, elhagyott/hiányzó objektum észlelés, arc észlelés, személyek számolása • Hangérzékelés • Konfigurálható privát zónák • Mirror - Kép tükörképe • Sharpness - Kép kontúr élesítés
Táplálás:	• 12 V DC, • 24 V AC, • PoE (802.3af)
Energiafogyasztás:	< 10 W
Borítás:	BOX, Fém
Szín:	Fehér
Működési hőmérséklet:	-30 °C ... 60 °C
Súly:	0.55 kg
Méretek:	136 x 74 x 65 mm
Gyártó / Márka:	DAHUA
Támogatott nyelvek:	, angol
Garancia:	3 év

Előlnézet:



Oldalnézet:



Alulnézet:



Hátul nézet:



Készlet tartalma:



CSOMAGOLÁS

Méret (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm	Bruttó súly: 0 kg
---	-------------------



Használati utasítás

Kód: IPC-HF8530EP
IP KAMERA **IPC-HF8530EP** 5.0 Mpx DAHUA
